

Manual del usuario

QE98C

El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.

El número de horas de uso diario recomendado para este producto es de menos de 16 horas. Si se utiliza el producto más de 16 horas al día, es posible que se anule la garantía.

Se puede cobrar una tarifa administrativa si:

- (a) El usuario solicita un técnico y no se encuentra ningún defecto en el producto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- (b) El usuario lleva el producto a reparar a un centro de servicio y no se encuentra ningún defecto en el producto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).

Se le comunicará la tarifa administrativa antes de que le visite el técnico.

Índice

Antes de usar el producto

Precauciones de seguridad	4
Símbolos de seguridad	4
Electricidad y seguridad	5
Instalación	6
Funcionamiento	8
Precauciones con el manejo del panel	10
Limpieza	11
Almacenamiento y mantenimiento	12

Preparativos

Comprobación de los componentes	13
Partes	14
Puertos	15
Menú de control	16
Mando a distancia	17

Antes de instalar el producto (Guía de instalación)	19
Ángulo de inclinación	19
Ventilación	19
Instalación del equipo de montaje mural	20
Preparación previa a la instalación del equipo de montaje mural	20
Instalación del equipo de montaje mural	20
Especificaciones del juego de montaje mural (VESA)	21

Conexión y uso de un dispositivo fuente

Antes de la conexión	22
Puntos de control previos a la conexión	22
Conexión a un PC	22
Conexión mediante un cable HDMI	22
Conexión mediante un cable HDMI-DVI	23
Conexión a un dispositivo de vídeo	24
Conexión mediante un cable HDMI	24
Conexión mediante un cable HDMI-DVI	24

Conexión de HDMI al sistema de sonido y al dispositivo de vídeo	25
Conexión del cable LAN	25
Cambio de la fuente de entrada	26
Fuente	26
Web Browser	27
Screen Mirroring	29

Control de visualización múltiple

Conexión del cable	30
Cable RS232C	30
Cable LAN	31
Conexión	33
Códigos de control	34
Uso de MDC	41
Instalación o desinstalación del programa MDC	41

Índice

Función Reproduct.

Reproduct.	42
Visualizar contenido	42
Cuando el contenido está en ejecución	43
Menú disponible	43
Formatos de archivo compatibles con Reproduct.	44
Programación	48
Producto clon	49
Configuración de ID	50
ID de dispositivo	50
Config. auto. ID dispos.	50
Cable de conexión del PC	50
Video Wall	51
Video Wall	51
Horizontal x Vertical	51
Posición de pantalla	52
Formato	52
Estado de red	53
Temp. encendido/apagado	54
Tempor. encendido	54
Tempor. apagado	55
Control festivos	55
Teletipo	56

Menú

Imagen	57
Pantalla de OnScreen	61
Sonido	63
Red	65
Configuración de red (cableada)	66
Configuración de red (inalámbrica)	68
Usar WPS	70
Sistema	72
Asistencia	84

Solución de problemas

Requisitos previos para ponerse en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung	86
Prueba del producto	86
Comprobación de la resolución y la frecuencia	86
Compruebe lo siguiente.	87

Especificaciones

General	93
Modos de temporización predefinidos	95

Apéndice

Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)	96
No se trata de un defecto del producto	96
El daño del producto ha sido causado por el cliente	96
Otros	96
Prevención del desgaste con persistencia de imágenes	97
¿En qué consiste el desgaste con persistencia de imágenes?	97
Prácticas de prevención recomendadas	97
Licencia	98





Capítulo 01







Antes de usar el producto

Precauciones de seguridad


Las siguientes instrucciones de seguridad están destinadas a garantizar su seguridad personal y a evitar daños materiales. Lea lo siguiente para garantizar un uso adecuado del producto.

Símbolos de seguridad


Símbolo	Nombre	Significado
	Advertencia	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales graves o fatales.
	Precaución	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales o materiales.
	Prohibición	NO lo intente.
	Instrucción	Siga las indicaciones.

PRECAUCIÓN			
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.			
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR. PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.			
	Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.		Tensión CA: La tensión nominal marcada con este símbolo es tensión CA.
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.		Tensión CC: La tensión nominal marcada con este símbolo es tensión CC.
	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra). Si este símbolo no se encuentra en un producto con un cable de alimentación, el producto DEBE contar con una conexión fiable a una puesta a tierra de seguridad (conexión a tierra).		Precaución. Consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.


Electricidad y seguridad

 Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.


Advertencia







No toque el enchufe con las manos mojadas.
De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.




No doble el cable de alimentación ni tire con fuerza de él. Tenga cuidado de que el cable de alimentación no esté debajo de un objeto pesado.
Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego por causa de un cable dañado.



No conecte varios productos a la misma toma de corriente.
Una toma de corriente que se caliente en exceso podría provocar fuego.


-  **Inserte el enchufe hasta el fondo para que no quede suelto.**
Una conexión inestable podría desencadenar un incendio.
-  **Limpié el polvo existente alrededor de las patillas del enchufe o de la toma de corriente mediante un paño seco.**
De lo contrario, se podría producir fuego.
-  **Conecte el enchufe a una toma de corriente con toma de tierra. (Excepto en el caso de los dispositivos sin toma de tierra).**
Podrían producirse una descarga eléctrica o daños personales.
-  **No utilice un enchufe que esté dañado, como tampoco una toma de corriente suelta.**
Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

Precaución




Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared, sosténgalo por el enchufe.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.




Cuando conecte la clavija de alimentación al puerto, asegúrese de que la conexión sea correcta.


Si la clavija no está bien conectada al puerto, podría desconectarse de forma inesperada o existe un riesgo de sobrecalentamiento debido a un exceso de corriente, lo que podría provocar accidentes de seguridad.

 Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado con su producto por Samsung. No utilice el cable de alimentación con otros productos.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

 Mantenga la toma de corriente a la que esté enchufado el cable de alimentación libre de obstáculos.

Cuando se produce un problema con el producto, se debe desconectar el cable de alimentación a fin de cortar por completo la alimentación del producto. Tenga en cuenta que no se corta completamente el suministro eléctrico del producto utilizando únicamente el botón de encendido del mando a distancia.

 No desenchufe el cable de alimentación mientras el producto se esté utilizando.

Una descarga eléctrica podría dañar el producto.


Instalación

Advertencia



Antes de mover el producto, desconecte el interruptor de alimentación, el cable de alimentación y cualquier otro cable conectado.

Un cable dañado podría provocar fuego o una descarga eléctrica.



A la hora de instalar el producto, manténgalo a cierta distancia de la pared para que esté bien ventilado.

Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.




No instale el producto en espacios mal ventilados, como estanterías o armarios.

Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.



Mantenga el embalaje de plástico fuera del alcance de los niños.

El uso inadecuado de la envoltura de plástico por parte de los niños podría provocarles asfixia.



No instale el cable de alimentación (suministro de corriente CC) y el producto cerca de fuentes de calor.

(Velas, repelentes de mosquitos, cigarrillos, aerosoles, calefactores, lugares expuestos a la luz directa del sol, etc.).



Cuando instale el producto, fíjelo con firmeza para que no se caiga.
Si el producto no se fija con firmeza y un niño lo toca mientras juega, podría caerse y provocar daños materiales o lesiones personales.




No instale el producto en una cocina ni cerca una encimera de cocina.
Los aceites o vapores de aceite aptos para consumo humano pueden dañar o deformar el producto.

! **Recorra a un técnico para instalar el gancho de montaje en la pared.**
La instalación por parte de una persona no cualificada podría provocar daños personales. Utilice únicamente receptáculos aprobados.

! **Si el producto se instala en una ubicación inusual, es posible que el entorno circundante provoque un problema de calidad serio. Por tanto, asegúrese de ponerse en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung antes de la instalación.**
(Lugares donde se genere polvo fino, sitios donde se empleen productos químicos, lugares con temperaturas demasiado bajas o altas, sitios con mucha humedad o agua, equipo de transporte como vehículos, aeropuertos y estaciones con un uso intenso de forma prolongada, etc.).

Precaución



No deje caer el producto cuando lo mueva.
El producto podría caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.

⊘ **No apoye el producto sobre su parte delantera.**
La pantalla podría dañarse.

⊘ **La exposición prolongada a la luz directa del sol podría provocar que la superficie de la pantalla se descolore.**


Funcionamiento

⚠ Advertencia



Si el producto genera un ruido extraño, olor a quemado o humo, desconecte de inmediato el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



Mantenga las pilas del mando a distancia y los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños. Evite que los niños se traguen cualquiera de estos elementos.

Si un niño se ha puesto una pila en la boca consulte inmediatamente a un médico.




Si el producto se cae o su aspecto exterior se daña, apague el interruptor de encendido y desconecte el cable de alimentación. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

Si sigue utilizando el producto, podrían producirse fuego o una descarga eléctrica.




No tire del cable de alimentación ni de ningún otro cable para mover el producto.

Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego por causa de un cable dañado.




Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén tapadas por manteles o cortinas.

Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.




Evite los impactos en el producto.

- Podría dañarse la pantalla.
- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.




No inserte objetos metálicos (palillos, monedas, horquillas, etc.) ni objetos fácilmente inflamables (papel, cerillas, etc.) en el producto (a través de las ranuras de ventilación, los puertos de entrada/salida, etc.).

- Si alguna sustancia extraña se introduce en el producto, asegúrese de apagar el producto y desconectar el cable de alimentación. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.



No coloque objetos que contengan líquidos (jarrones, macetas, botellas, etc.) ni objetos metálicos sobre el producto.

- Si alguna sustancia extraña, como puede ser el agua, se introduce en el producto, asegúrese de desconectar el cable de alimentación. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.



Durante una tormenta con aparato eléctrico, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No deje objetos pesados ni artículos atractivos para los niños (juguetes, dulces, etc.) encima del producto.

El producto o los objetos pesados podrían caerse si los niños intentan alcanzar los juguetes o los dulces, lo que podría provocar heridas graves.



Evite colgarse del producto o trepar por él.

- El producto podría caerse y provocar lesiones personales e incluso la muerte.
- Tenga especial cuidado de que los niños no se cuelguen del producto ni trepen por él.



Si el cable de alimentación está conectado a una toma de corriente, no inserte un palillo ni ningún otro conductor en otra toma de corriente libre. Asimismo, tras desconectar el enchufe de la toma de corriente, no toque las patillas del enchufe inmediatamente.

De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.



Existe alta tensión dentro del producto. No desmonte, repare ni modifique nunca el producto por su cuenta.

- Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung para las reparaciones.
- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.


! Si detecta un escape de gas, no toque el producto ni el enchufe, y ventile la habitación de inmediato.

Las chispas podrían causar una explosión o un incendio.

! No utilice humidificadores ni estufas cerca del producto.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

! Precaución



Inserte las pilas de forma que la polaridad (+, -) sea correcta.

Si la polaridad no es correcta, la pila podría romperse o el fluido interno podría escaparse y provocar contaminación y daños en los alrededores, fuego o lesiones personales.



No coloque objetos pesados sobre el producto.

Podrían producirse daños en el producto o daños personales.

! Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado por vacaciones o cualquier otro motivo, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

La acumulación de polvo junto con el calor puede provocar fuego, una descarga eléctrica o una fuga eléctrica.

! Utilice el producto con la resolución y la frecuencia recomendadas.

De lo contrario, su vista podría dañarse.


! La pilas (también las recargables) no se deben desechar con la basura doméstica, sino depositarlas en los lugares adecuados para su reciclaje. El cliente es responsable de devolver las pilas usadas y las recargables para su reciclaje.

El cliente puede devolver las pilas usadas y las recargables en los centros públicos de reciclaje o en la tienda cuando compra pilas nuevas.


- ❗ Descanse los ojos durante más de 5 minutos por cada hora de uso del producto.
Esto permitirá descansar la vista.
- ❗ Si deja la pantalla fija con una imagen estática durante un periodo prolongado, puede producirse desgaste con persistencia de imágenes o píxeles defectuosos.
Cuando no vaya a emplear el producto durante un largo período, active el modo de ahorro de energía o configure el salvapantallas en el modo de imágenes en movimiento.
- ❗ No utilice ni mantenga aerosoles u otras sustancias inflamables cerca del producto.
Podrían producirse una explosión o fuego.
- ⊘ Utilice sólo las pilas estándar especificadas y no mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
De lo contrario, las pilas se pueden dañar o provocar un incendio, lesiones personales o dañar el producto por fugas del líquido interno.
- ⊘ No mire la pantalla del producto muy cerca y de forma continuada durante largo tiempo.
De lo contrario, su vista podría dañarse.
- ⊘ No levante ni mueva el producto mientras está en funcionamiento.
- ⊘ No toque la pantalla cuando el producto haya estado encendido durante un periodo largo de tiempo, ya que estará caliente.
- ⊘ Si utiliza auriculares o cascos, no suba el volumen demasiado ni los emplee durante un tiempo prolongado.
Esto podría provocar daños en la audición.

Precauciones con el manejo del panel

 El color y el aspecto pueden variar dependiendo del modelo.



No coloque el producto en la posición que se muestra en la ilustración. El panel es frágil y se puede estropear.



No toque ni sujete ninguna parte del producto que esté a menos de 1.5 cm de la parte frontal.

Limpieza


Advertencia




No rocíe agua ni limpiadores directamente sobre el producto.

- La superficie del producto podría dañarse o se podrían borrar las indicaciones.
- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.


Precaución

-  Durante la limpieza, asegúrese de desconectar el enchufe y pase con cuidado un paño suave y seco de microfibra o franela para evitar arañazos.

La superficie del producto podría dañarse o se podrían borrar las indicaciones.

-  Asegúrese de utilizar un paño suave y seco de microfibra o franela, por ejemplo, ya que la superficie del producto y la pantalla son propensos a los arañazos.

La superficie del producto o la pantalla se pueden arañar con facilidad debido a las sustancias extrañas.


-  No aplique productos químicos con alcohol, disolventes o detergentes tales como cera, benceno, diluyentes, pesticidas, ambientadores, lubricantes o limpiadores al producto.

El exterior del producto se podría descolorar o agrietar, la superficie del panel se podría despegar o las indicaciones se podrían borrar.


Almacenamiento y mantenimiento

Limpieza del exterior y de la pantalla


Limpie la superficie con un paño suave y ligeramente húmedo y, a continuación, séquelo con un paño seco.




Precauciones



No arañe la pantalla con las uñas o con objetos afilados. Los arañazos podrían dejar marcas o dañar el producto.



No rocíe agua directamente en ninguna parte del producto. Podrían producirse fallos en el producto, una descarga eléctrica o fuego por causa del agua si esta penetra en el producto.



Dadas las características de los productos de mucho brillo, el uso de un humidificador UV cerca del producto puede provocar la aparición de manchas blancas.

- Si retira un adhesivo de la pantalla, podrían quedar residuos. Limpie los residuos antes de utilizar la pantalla.
- No presione ni frote con fuerza el producto. Esto podría provocar daños en el producto.
- No limpie la pantalla con productos químicos. El producto podría presentar fallos.
- Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente si necesita limpiar el interior del producto (se le cobrará una tarifa por este servicio).
- Recomendamos llevar guantes limpios para tocar el panel frontal, en lugar de hacerlo con las manos desnudas.

Capítulo 02

Preparativos

Comprobación de los componentes

✎ Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes.

✎ El aspecto de los componentes puede ser diferente del de las ilustraciones.

✎ El producto no incluye soporte. Si lo desea, puede instalar un soporte adquiriéndolo por separado.

✎ El adaptador RS232C se puede utilizar para la conexión con otro monitor mediante el cable RS232C de tipo D-SUB (9 patillas).



Guía de configuración rápida



Tarjeta de garantía
(No disponible en todos los lugares)




Guía de regulaciones



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos




Cable de alimentación



Pilas (AAA x 2)
(No disponible en todos los lugares)





Mando a distancia





Adaptador RS232C

Partes





 El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

Partes	Descripción
Sensor del mando a distancia	Pulse un botón del mando a distancia apuntando al sensor ubicado en la parte delantera del producto para utilizar la función correspondiente a dicho botón.  El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria.
Botón de encendido	Enciende o apaga el producto.
Interruptor del micrófono	 Este producto no admite un interruptor de micrófono.

Puertos


✎ El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.







Puerto	Descripción
USB 2.0 (1.0A)	<p>Conecta con un dispositivo de memoria USB.</p> <p>✎ Los puertos USB del producto aceptan una corriente constante máxima de 1,0 A. Si se supera el valor máximo, es posible que los puertos USB no funcionen.</p>
USB 1.0 (0.5A)	<p>Conecta con un dispositivo de memoria USB.</p> <p>✎ Los puertos USB del producto aceptan una corriente constante máxima de 0,5 A. Si se supera el valor máximo, es posible que los puertos USB no funcionen.</p>
HDMI 4	<p>Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable HDMI o un cable HDMI-DVI.</p>
HDMI 3 (ARC)	
HDMI 2	
HDMI 1	
RJ45	<p>Conecta con MDC y con Internet mediante un cable LAN. (10/100 Mbps)</p> <p>✎ Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexión. *Shielded Twisted Pair</p>
RS232C	<p>Conecta a MDC mediante un adaptador RS232C.</p>

Menú de control

- El botón de encendido (⏻) está situado en la parte inferior del producto.
- Si pulsa el botón de encendido en el producto mientras este está encendido, se mostrará el menú de control.





Elementos	Descripción
 Apagar	Apagar el producto. <ul style="list-style-type: none">Mientras se muestra la pantalla del menú de control, pulse brevemente el botón de encendido para desplazar el cursor a Apagar  y, a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el producto.
 Fuente	Seleccionar la fuente de entrada conectada. <ul style="list-style-type: none">Mientras se muestra la pantalla del menú de control, pulse brevemente el botón de encendido para desplazar el cursor a Fuente  y, a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido para mostrar la pantalla de la fuente de entrada.Mientras se muestra la pantalla de la fuente de entrada, mantenga pulsado el botón de encendido para cambiar a la fuente de entrada deseada.

- El botón de encendido solo se puede utilizar con **Apagar** y **Fuente**.
- Para salir de la pantalla del menú de control, espere al menos 3 segundos antes de pulsar el botón de encendido.

Mando a distancia

- El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria.
- Los botones que en la siguiente imagen carecen de descripción corresponden a funciones que no se admiten en este producto.



- Las funciones de los botones del mando a distancia pueden variar para diferentes productos.


Para seleccionar rápidamente las funciones utilizadas con frecuencia durante la reproducción de contenido.

Volver al menú anterior.

Esta opción activa o desactiva la función de bloqueo de seguridad.

Pulse el botón SET e introduzca un ID de dispositivo mediante los botones numéricos. Controle el producto usando el mando a distancia.

Para cancelar un valor ya establecido, use el botón SET y controle todos los productos conectados mediante el mando a distancia.



Mostrar información sobre la fuente de entrada actual.

Desplazarse al menú superior, inferior, izquierda o derecha, o bien ajustar la configuración de una opción.


Confirmar una selección de menú.

Salir del menú actual.

Seleccione uno de los dispositivos externos conectados.

Es posible que algunos modelos no admitan todos los tipos de puertos.


Utilice estos botones con funciones específicas. Utilice estos botones de acuerdo con las indicaciones de la pantalla del producto.



Las funciones de los botones del mando a distancia pueden variar para diferentes productos.

Para introducir pilas en el mando a distancia (AAA x 2)

Retire las pilas cuando el mando a distancia no se vaya a usar durante un periodo prolongado.



Antes de instalar el producto (Guía de instalación)


Para evitar lesiones, este aparato debe estar sujeto de forma segura al suelo o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación correspondientes.

- Asegúrese de que la instalación del montaje mural la lleve a cabo una empresa de instalación autorizada.
- De no ser así, podría caerse y ocasionar daños personales.
- El montaje mural instalado debe ser el especificado.




Ángulo de inclinación

✎ Póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener más información.

- El producto se puede inclinar un máximo de 15° respecto de la superficie perpendicular de una pared.



✎ No utilice este modelo instalado en el techo, el suelo o una mesa.



Ventilación


✎ Póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener más información.

Instalación en una pared perpendicular


A 4 cm como mínimo

B Temperatura ambiente: Por debajo de 35 °C

✎ Cuando instale el producto en una pared perpendicular, deje al menos 4 cm de espacio entre el producto y la superficie de la pared para garantizar la ventilación y asegúrese de que la temperatura ambiente se mantenga por debajo de los 35 °C.



Instalación del equipo de montaje mural



Preparación previa a la instalación del equipo de montaje mural


Si quiere instalar un soporte mural no fabricado por Samsung, consulte el manual de instalación proporcionado por el fabricante del soporte mural.

Instalación del equipo de montaje mural

- El juego de montaje mural (que se vende por separado) permite montar el producto en la pared.
- La imagen se proporciona solo con fines de referencia. Para obtener información detallada sobre la instalación del equipo de montaje mural, consulte las instrucciones proporcionadas con éste.
- Se recomienda ponerse en contacto con un técnico para recibir asistencia a la hora de instalar el soporte de montaje mural.
- Samsung no se hará responsable de ningún daño en el producto ni de lesiones propias o ajenas en caso de que decida instalar el soporte de montaje mural por su cuenta.

Especificaciones del juego de montaje mural (VESA)

- ✎ Instale el equipo de montaje mural en una pared sólida perpendicular al suelo. Para instalar el producto en la otra pared, póngase en contacto con la agencia más cercana.
Si instala el producto en una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones graves.



- Los juegos de montaje mural de Samsung incluyen un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.
- No utilice tornillos cuya longitud supere la longitud estándar o que no cumplan con las especificaciones para tornillos de los estándares VESA. Los tornillos demasiado largos pueden provocar daños en el interior del producto.
- En el caso de los equipos de montaje mural que no se ajusten a las especificaciones del estándar VESA, la longitud de los tornillos puede variar según las especificaciones del equipo de montaje.
- No apriete los tornillos en exceso. Esto podría dañar el producto o provocar que se cayera, lo que podría conllevar lesiones. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se responsabiliza de los posibles daños en el producto o lesiones personales que puedan producirse en caso de usarse un montaje mural no VESA o no especificado, o en caso de que el consumidor no siga las instrucciones de instalación del producto.
- No monte el producto con una inclinación superior a 15 grados.
- Para montar el producto en la pared hacen falta siempre dos personas como mínimo. (Cuatro o más personas para los modelos de 82 pulgadas y más.)
- Las dimensiones estándar para los juegos de montaje mural son las indicadas en la tabla siguiente.

Nombre del modelo	Especificaciones de orificios para tornillos VESA (A * B) en centímetros	C(cm)	Tornillo estándar	Cantidad
QE98C	60 x 40	1,6-1,8	M8	4

- ✎ No instale el juego de montaje mural con el producto encendido. Esto podría provocar lesiones debido a una descarga eléctrica.

Capítulo 03

Conexión y uso de un dispositivo fuente

Antes de la conexión

Puntos de control previos a la conexión


- ✎ Consulte en la guía de usuario información sobre el dispositivo fuente con el que quiera establecer conexión.
El número y la ubicación de los puertos disponibles en el dispositivo fuente puede variar según el modelo.
- ✎ No conecte el cable de alimentación hasta que todas las conexiones se hayan completado.
La conexión del cable de alimentación durante la conexión puede dañar el producto.
- ✎ Compruebe los tipos de puertos en la parte posterior del producto que desee conectar.
- ✎ Recomendamos utilizar cables autorizados para las conexiones HDMI.

Conexión a un PC

- No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.
Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.
- Un PC puede conectarse al producto de varios modos.
Seleccione un método de conexión adecuado a su PC.

Conexión mediante un cable HDMI

- ✎ La conexión de las piezas puede variar entre los productos.




Conexión mediante un cable HDMI-DVI

 La conexión de las piezas puede variar entre los productos.


 El audio solo está disponible en modelos que admiten el puerto AUDIO IN.

Tras conectar un ordenador al producto con un cable HDMI-DVI, asegúrese de configurar las opciones como se muestra a continuación para habilitar el vídeo y el sonido procedentes del ordenador.

- **Menú** → **Sonido** → configure **Sonido HDMI** como **PC(DVI)**

 Dependiendo del modelo, es posible que no se admitan los ajustes de **Sonido**.

- **Menú** → **Sistema** → **General** → configure **Conex. directa HDMI** como **Des.**



Conexión a un dispositivo de vídeo

- No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables. Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.
- Puede conectar un dispositivo de vídeo al producto mediante un cable.
- ✎ Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para cambiar la fuente.


Uso de un Cable HDMI o un cable de HDMI-DVI

- El cable HDMI admite señales de vídeo y audio digitales y no requiere el uso de un cable de audio.
- Es posible que la imagen no se muestre de forma normal (si es que aparece) o que el audio no funcione si se conecta al producto un dispositivo externo que emplee una versión antigua del modo HDMI. En caso de producirse este problema, pregunte al fabricante del dispositivo externo cuál es la versión HDMI y, si está obsoleto, solicite una actualización.
- Asegúrese de usar un cable HDMI de un grosor de 1,4 cm o menos.
- El cable HDMI que compre deberá estar certificado. De no ser así, es posible que la imagen no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Se recomienda usar un cable HDMI de alta velocidad básico o uno con Ethernet. Este producto no admite la función Ethernet vía HDMI.

Conexión mediante un cable HDMI


✎ La conexión de las piezas puede variar entre los productos.

HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3 (ARC)
HDMI 4



Conexión mediante un cable HDMI-DVI

- ✎ La conexión de las piezas puede variar entre los productos.
- No se habilitará el audio si el producto está conectado a un dispositivo de vídeo mediante un cable HDMI-DVI. Para solucionar esto, conecte un cable de audio adicional a los puertos de audio del producto y del dispositivo de vídeo.
- Tras conectar un dispositivo de vídeo al producto con un cable HDMI-DVI, asegúrese de configurar las opciones como se muestra a continuación para habilitar el vídeo y el sonido procedentes del dispositivo de vídeo. Puede usar el puerto DVI del producto como puerto HDMI, mediante un adaptador DVI-HDMI.
 - Menú → Sonido → configure Sonido HDMI como AV(HDMI)
 - ✎ Dependiendo del modelo, es posible que no se admitan los ajustes de Sonido.
 - Menú → Sistema → General → configure Conex. directa HDMI como Activado
- ✎ Las resoluciones admitidas incluyen 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p y 576p.
- ✎ Los modelos habilitados para UHD pueden soportar hasta una UHD de 30 Hz.
- ✎ Asegúrese de conectar emparejados los conectores del mismo color. (Blanco con blanco, rojo con rojo, etc.)




Conexión de HDMI al sistema de sonido y al dispositivo de vídeo

✎ La conexión de las piezas puede variar entre los productos.

Tras conectar un dispositivo de vídeo al producto mediante el puerto SOUND BAR HDMI con un cable HDMI-DVI cable, asegúrese de configurar las opciones como se muestra a continuación.


Menú → Sistema → General → configure **Conex. directa HDMI** como **Des.**

HDMI 3 (ARC)



Conexión del cable LAN

✎ La conexión de las piezas puede variar entre los productos.




- Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexión. (10/100 Mbps)
*Shielded Twisted Pair

Cambio de la fuente de entrada

Fuente



SOURCE



 La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Fuente permite seleccionar varias fuentes y cambiar el nombre de los dispositivos fuente.



Puede mostrar la pantalla de un dispositivo fuente conectado al producto. Seleccione un elemento en Fuentes para que se muestre la pantalla de la fuente seleccionada.

-  La fuente de entrada también se puede cambiar mediante el botón **SOURCE** del mando a distancia.
-  Es posible que la pantalla no se muestre correctamente si se selecciona una fuente incorrecta para el dispositivo fuente al que desea realizar la conversión.

Editar


SOURCE → ▲ → **Editar** → ENTER 

Edite el nombre y el tipo de dispositivo de un dispositivo externo conectado.

- La lista puede incluir los siguientes dispositivos fuente. Los dispositivos fuente de la lista varían en función de la fuente seleccionada.
HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / Decodificador de señal por cable / Videoconsola / PC / Reproductor de Blu-ray
 -  Los dispositivos fuente disponibles pueden variar según el producto.
- No se pueden editar las siguientes fuentes.
MagicINFO Lite / Web Browser / Screen Mirroring
 -  Los elementos de menú pueden variar en función del modelo.



Web Browser

SOURCE →  Web Browser → ENTER 

 Conecte la red para acceder a Internet desde el producto como se accede a Internet desde un ordenador.

 Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo.

Config.

SOURCE →  Web Browser → ▲ → Config. → ENTER 

Intervalo actualiz.

Configure el tiempo que el navegador web deberá esperar antes de volver a la página de inicio.

- Des. / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min

Zoom

Configure la escala de zoom que se deberá aplicar cuando se actualice el navegador web.

- 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%

Página inicio

Configure la página web que desee que aparezca cuando se actualice el navegador web.

- Pant. Samsung / Personal

Personal

Introduzca la URL de la página de inicio.

- Introducir URL

 Disponible únicamente cuando **Página inicio** está configurado como **Personal**.

Configuración avanzada

General

Esconder las pestañas y la barra de herramientas automáticamente	Si las pestañas, el menú o la barra de herramientas del navegador no se usan durante un tiempo, desaparecerán automáticamente. Para que vuelvan a aparecer, mueva el cursor o enfoque la parte superior de la pantalla. <ul style="list-style-type: none">• Usar / No usar
Ocultar cursor en modo táctil	Oculte el cursor para evitar interferencias con el funcionamiento táctil. <ul style="list-style-type: none">• Usar / No usar
Bloqueador de elementos emergentes	Navegue con mayor comodidad bloqueando las ventanas emergentes. <ul style="list-style-type: none">• Usar / No usar
Servidor proxy	Configure un servidor proxy para el navegador web. <ul style="list-style-type: none">• Usar / No usar
Reiniciar ajustes	Todos sus ajustes personalizados del navegador web se reiniciarán para volver a sus valores predeterminados. Esto no afectará a sus marcadores ni a su historial.

Motor de búsqueda

Si introduce una palabra clave en el campo de entrada de la URL/palabra clave, el navegador web abrirá la página de resultados de búsqueda. Elija el motor de búsqueda que desea utilizar.

- Google / Bing

Privacidad y seguridad	
Do Not Track	Solicite a las páginas web que no le sigan. <ul style="list-style-type: none"> Usar / No usar
Eliminar historial	Elimine su historial de búsqueda completo.
JavaScript	Permite a todos los sitios web ejecutar JavaScript para mejorar la experiencia de navegación. <ul style="list-style-type: none"> Usar / No usar
Eliminar datos de navegación	Eliminar todos sus datos de navegación, como las cookies, las imágenes y los datos almacenados. Esto no afectará a sus marcadores ni a su historial.
Bloquear las cookies de terceros	Bloquear los sitios web de terceros para que no guarden ni lean los datos de las cookies. Es posible que las funciones de algunos sitios no funcionen. <ul style="list-style-type: none"> Usar / No usar
Codificación	
Codificación	Elija un método de cifrado para las páginas web. La configuración actual es Auto. <ul style="list-style-type: none"> Auto / Manual (Actual : Unicode)
Acerca de	
Muestra la versión actual del navegador web.	

Lea antes de utilizar la función de Web Browser

Lea esta información antes de utilizar la función de Web Browser.

- La descarga de archivos no se admite.
- Es posible que la función de **Web Browser** no pueda acceder a determinadas páginas web, incluidas las gestionadas por determinadas empresas.
- El producto no admite la reproducción de vídeos flash.
- El comercio electrónico para compras en Internet no se admite.
- ActiveX no se admite.
- Solo se admite un número limitado de fuentes. Algunos símbolos y caracteres puede que no se vean correctamente.
- La respuesta a los comandos remotos y la visualización en pantalla correspondiente se pueden demorar durante la carga de una página web.
- La carga de una página web se puede demorar o interrumpir definitivamente en función del estado de los sistemas implicados.
- No se admiten las funciones de copiar y pegar.
- Cuando se compone un correo electrónico o un mensaje simple, algunas funciones como el tamaño de fuente y la selección del color pueden no estar disponibles.
- Hay una limitación en el número de marcadores y en el tamaño del archivo de registro que se puede guardar.
- El número de ventanas que puede abrirse simultáneamente es limitado.
- La velocidad de navegación por la web variará según el entorno de red.
- El historial de navegación se guarda de más reciente a más antiguo, y las entradas más antiguas se sobrescriben en primer lugar.
- Según los tipos de códecs de vídeo/audio admitidos, es posible que no se reproduzcan algunos archivos de vídeo y audio HTML5.
- Es posible que las fuentes de vídeo de proveedores de servicios de transmisiones de vídeo optimizadas para PC no se reproduzcan correctamente en nuestro navegador de **Web Browser**.

Screen Mirroring

SOURCE →  Screen Mirroring → ENTER 

Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para ajustar la configuración del PC y conectar el producto de forma inalámbrica al PC.

Capítulo 04

Control de visualización múltiple


Controla varios dispositivos de visualización conectados a la vez a un PC.

Conexión del cable


Cable RS232C

Interfaz	RS232C (9 patillas)
Patilla	TxD (N.º 2), RxD (N.º 3), TIERRA (N.º 5)
Velocidad en bits	9600 bps
Bits de datos	8 bit
Paridad	No
Bit de parada	1 bit
Control de flujo	No
Longitud máxima	15 m (sólo cable blindado)

- Asignación de patillas



<Tipo macho>




<Tipo hembra>


Patilla	Señal
1	Detección de portadora de datos
2	Datos recibidos
3	Datos transmitidos
4	Preparar terminal de datos
5	Puesta a tierra de la señal

Patilla	Señal
6	Preparar conjunto de datos
7	Enviar solicitud
8	Borrar para enviar
9	Indicador de llamada

- Cable RS232C
Conector: D-Sub de 9 patillas a cable estéreo



	-P1-	-P1-	-P2-	-P2-
	Rx	2	↔	1 Tx ESTÉREO
Tipo macho	Tx	3	↔	2 Rx CLAVIJA
	Tierra	5	↔	3 Tierra (3,5ø)




	-P1-	-P1-	-P2-	-P2-
	Rx	3	↔	1 Tx ESTÉREO
Tipo hembra	Tx	2	↔	2 Rx CLAVIJA
	Tierra	5	↔	3 Tierra (3,5ø)

Esta función puede variar según cada modelo.

Cable LAN


- Asignación de patillas



N.º de patilla	Color estándar	Señal
1	Blanco y naranja	TX+
2	Naranja	TX-
3	Blanco y verde	RX+
4	Azul	NC
5	Blanco y azul	NC
6	Verde	RX-
7	Blanco y marrón	NC
8	Marrón	NC


- Conector : RJ45

Cable LAN directo (PC a HUB)



Señal	P1		P2	Señal
TX+	1	↔	1	TX+
TX-	2	↔	2	TX-
RX+	3	↔	3	RX+
RX-	6	↔	6	RX-

Cable LAN cruzado (PC a LFD)




Señal	P1		P2	Señal
TX+	1	↔	3	RX+
TX-	2	↔	6	RX-
RX+	3	↔	1	TX+
RX-	6	↔	2	TX-


Conexión

- Conecte cada adaptador en el puerto RS232C correcto del producto.
- La conexión de las piezas puede variar según el modelo.

• Conexión 1




• Conexión 2



• Conexión 3

- Esta opción solo está disponible en los modelos que tengan puertos LAN.



Códigos de control

Visualización del estado de control (comando de control Get)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobación
0xAA	Tipo de comando		0	

Control (comando de control Set)

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobación
0xAA	Tipo de comando		1	Valor	

Comando

N.º	Tipo de comando	Comando	Valor del rango
1	Control de potencia	0x11	0~1
2	Control de volumen	0x12	0~100
3	Control de fuente de entrada	0x14	-
4	Control del tamaño de pantalla	0x19	0~255
5	Control del modo de mural de vídeos	0x5C	0~1
6	Bloqueo de seguridad	0x5D	0~1
7	Mural de vídeos Activado	0x84	0~1
8	Control de usuario de Mural de vídeos	0x89	-

- Todas las comunicaciones tienen lugar con formato hexadecimal. La suma de comprobación se calcula mediante la adición de todos los valores excepto la cabecera. Si una suma de comprobación añade hasta tener más de 2 dígitos como se muestra a continuación (11+FF+01+01=112), el primer dígito se suprime.

P. ej. Alimentación encendida e ID=0

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos1	Suma de comprobación
0xAA	0x11		1	"Power"	

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos1	12
0xAA	0x11		1	1	

- Para controlar simultáneamente todos los dispositivos conectados mediante un cable serie, independientemente de los ID, configure el ID como "0xFE" y transmita los comandos. Cada dispositivo ejecutará los comandos, pero ACK no responderá.

Control de potencia

- **Función**
Un producto se puede encender y apagar mediante un PC.
- **Visualización del estado de alimentación (obtener estado de encendido/apagado)**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobación
0xAA	0x11		0	

- **Establecimiento de encendido/apagado de la alimentación (Establecer encendido/apagado de la alimentación)**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobación
0xAA	0x11		1	"Power"	

"Power": código de alimentación que se debe establecer en un producto.

1: Encendido

0: Apagado

- **Ack**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'A'	0x11	"Power"	

"Power": código de alimentación que se debe establecer en un producto.

- **Nak**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	"ERR"	

"ERR" : código que muestra el error que se ha producido.

Control de volumen

- **Función**
El volumen de un producto se puede ajustar mediante un PC.
- **Visualización del estado del volumen (Obtener estado del volumen)**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobación
0xAA	0x12		0	

- **Establecimiento del volumen (Establecer volumen)**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobación
0xAA	0x12		1	"Volume"	

"Volume": código de valor de volumen que se debe establecer en un producto. (0-100)

- **Ack**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	"Volume"	

"Volume": código de valor de volumen que se debe establecer en un producto. (0-100)

- **Nak**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	"ERR"	

"ERR" : código que muestra el error que se ha producido.

Control de fuente de entrada

- **Función**
La fuente de entrada de un producto puede cambiarse mediante un PC.
- **Visualización del estado de la fuente de entrada (Obtener estado fuente de entrada)**


Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobación
0xAA	0x14		0	

- **Establecimiento de la fuente de entrada (Establecer fuente de entrada)**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobación
0xAA	0x14		1	"Input Source"	

"Input Source": código de fuente de entrada que se debe establecer en un producto.

0x18	DVI
0x0C	Fuente de entrada
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_video
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	DisplayPort

 DVI_video, HDMI1_PC y HDMI2_PC no pueden utilizarse con el comando Set. Sólo responden a comandos "Get".

 **MagicInfo** sólo está disponible con los modelos que tengan la función **MagicInfo**.

- **Ack**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'A'	0x14	"Input Source"	

"Input Source": código de fuente de entrada que se debe establecer en un producto.

- **Nak**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	"ERR"	

"ERR" : código que muestra el error que se ha producido.

Control del tamaño de pantalla

- **Función**
El tamaño de pantalla de un producto puede cambiarse mediante un PC.
- **Visualización del tamaño de la pantalla (Obtener estado tamaño de pantalla)**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobación
0xAA	0x19		0	

- **Ack**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	"Screen Size"	

"Screen Size": tamaño de la pantalla del producto (intervalo: 0 - 255, unidad: pulgadas)

- **Nak**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	"ERR"	

"ERR": código que muestra el error que se ha producido.

Control del modo de mural de vídeos

- **Función**
El modo **Video Wall** se puede activar en un producto mediante un PC.
Este control sólo está disponible en un producto cuyo modo **Video Wall** se haya habilitado.
- **Visualización del modo de mural de vídeos (Obtener el modo de mural de vídeos)**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobación
0xAA	0x5C		0	

- **Establecimiento del modo de mural de vídeos (Establecer modo de mural de vídeos)**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobación
0xAA	0x5C		1	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": Código utilizado para activar el modo Video Wall en un producto

1: **Completa**

0: **Natural**

- **Ack**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": Código utilizado para activar el modo Video Wall en un producto

- **Nak**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"ERR"	

"ERR": código que muestra el error que se ha producido.

Bloqueo de seguridad

- **Función**
PC puede utilizarse para activar o desactivar la función **Bloqueo de seguridad activado** en un producto.
Este control está disponible independientemente de que la alimentación esté encendida.
- **Visualización del estado de bloqueo de seguridad (Obtener estado bloqueo de seguridad)**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobación
0xAA	0x5D		0	

- **Habilitación o inhabilitación del bloqueo de seguridad (Establecer bloqueo de seguridad habilitado/inhabilitado)**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobación
0xAA	0x5D		1	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Código de Bloqueo seguridad que se debe establecer en un producto

1: Activado

0: Desactivado

- **Ack**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5D	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Código de Bloqueo seguridad que se debe establecer en un producto

- **Nak**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	"ERR"	

"ERR": código que muestra el error que se ha producido.

Mural de vídeos Activado

- **Función**
El PC enciende/apaga el Mural de vídeos del producto.
Este control sólo está disponible en un producto cuyo modo **Video Wall** se haya habilitado.
- **Obtener estado activado/desactivado del Mural de vídeos**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobación
0xAA	0x84		0	

- **Encender/apagar Mural de vídeos**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Datos	Suma de comprobación
0xAA	0x84		1	V.Wall_On	

- **V.Wall_On: Código de Mural de vídeos que establecer en el producto**

1: Mural de vídeos Activado

0: Mural de vídeos Desactivado

- **Ack**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'A'	0x84	V.Wall_On	

V.Wall_On : Como anterior

- **Nak**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'N'	0x84	ERR	

"ERR": código que muestra el error que se ha producido.

Control de usuario de Mural de vídeos

- **Función**
El PC enciende/apaga la función Mural de vídeos del producto.
Este control sólo está disponible en un producto cuyo modo **Video Wall** se haya habilitado.

- **Obtener estado del Mural de vídeos**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Suma de comprobación
0xAA	0x89		0	

- **Establecer Mural de vídeos**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Valor1	Valor2	Suma de comprobación
0xAA	0x89		2	Wall_Div	Wall_SNo	

Wall_SNo: Código de número de producto establecido en el producto

Modelo de Mural de vídeos 10 × 10 : (1 ~ 100)	
Número establecido	Datos
1	0x01
2	0x02
...	...
99	0x63
100	0x64

- **Ack**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Valor2	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		4	'A'	0x89	Wall_Div	Wall_SNo	

- **Nak**

Cabecera	Comando	ID	Longitud de datos	Ack/Nak	r-CMD	Valor1	Suma de comprobación
0xAA	0xFF		3	'N'	0x89	ERR	

"ERR": código que muestra el error que se ha producido.

Wall_Div: Código de divisor de Mural de vídeos establecido en el producto

Modelo de Mural de vídeos 10 × 10															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Desactivado	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
1	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
2	0x21	0x22	0x23	0x24	0x25	0x26	0x27	0x28	0x29	0x2A	0x2B	0x2C	0x2D	0x2E	0x2F
3	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37	0x38	0x39	0x3A	0x3B	0x3C	0x3D	0x3E	0x3F
4	0x41	0x42	0x43	0x44	0x45	0x46	0x47	0x48	0x49	0x4A	0x4B	0x4C	0x4D	0x4E	0x4F
5	0x51	0x52	0x53	0x54	0x55	0x56	0x57	0x58	0x59	0x5A	0x5B	0x5C	0x5D	0x5E	0x5F
6	0x61	0x62	0x63	0x64	0x65	0x66	0x67	0x68	0x69	0x6A	0x6B	0x6C	0x6D	0x6E	0x6F
7	0x71	0x72	0x73	0x74	0x75	0x76	0x77	0x78	0x79	0x7A	0x7B	0x7C	0x7D	0x7E	N/A
8	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8A	0x8B	0x8C	N/A	N/A	N/A
9	0x91	0x92	0x93	0x94	0x95	0x96	0x97	0x98	0x99	0x9A	0x9B	N/A	N/A	N/A	N/A
10	0xA1	0xA2	0xA3	0xA4	0xA5	0xA6	0xA7	0xA8	0xA9	0xAA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	0xB1	0xB2	0xB3	0xB4	0xB5	0xB6	0xB7	0xB8	0xB9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	0xC1	0xC2	0xC3	0xC4	0xC5	0xC6	0xC7	0xC8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	0xD1	0xD2	0xD3	0xD4	0xD5	0xD6	0xD7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	0xE1	0xE2	0xE3	0xE4	0xE5	0xE6	0xE7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uso de MDC

MDC (Control de visualización múltiple) es una aplicación que permite controlar fácil y simultáneamente varios dispositivos de visualización mediante un PC.

Para obtener información sobre cómo usar el programa MDC, consulte la Ayuda tras instalar el programa. El programa MDC está disponible en el sitio web. (<https://displaysolutions.samsung.com/support/resources/product-support>)

- ✎ Si pulsa el botón **On** u **Off** situados en la esquina superior izquierda de la pantalla, el producto comprueba su estado durante aproximadamente un minuto. Para ejecutar otros comandos, pruebe transcurrido un minuto.
- ✎ Para obtener detalles sobre cómo conectar dispositivos para el control de visualización múltiple, consulte la página [33](#).

Instalación o desinstalación del programa MDC

- ✎ Los pasos de instalación y desinstalación pueden variar en función del sistema operativo.

Instalación

- ✎ La instalación de MDC puede verse afectada por la tarjeta gráfica, la placa base y el estado de la red.

- 1 Haga clic en el programa de instalación de **MDC Unified**.
- 2 Haga clic en **"Next"**.
- 3 Cuando aparezca la pantalla **"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified"**, haga clic en **"Next"**.
- 4 En la ventana **"License Agreement"** que se muestra, seleccione **"I accept the terms in the license agreement"** y haga clic en **"Next"**.
- 5 En la ventana **"Customer Information"** que se muestra, complete todos los campos de información y haga clic en **"Next"**.
- 6 En la ventana **"Destination Folder"** que se muestra, seleccione la ruta del directorio para instalar el programa y haga clic en **"Next"**.

- ✎ El programa se instalará en la ruta del directorio predeterminada si no se especifica una.

- 7 En la ventana **"Ready to Install the Program"** que se muestra, compruebe la ruta del directorio para instalar el programa y haga clic en **"Install"**.
- 8 Se mostrará el progreso de la instalación.
- 9 Haga clic en **"Finish"** en la ventana **"InstallShield Wizard Complete"** que se muestra.
 - ✎ Seleccione **"Launch the program"** y haga clic en **"Finish"** para ejecutar inmediatamente el programa MDC.
- 10 Se creará en el escritorio el icono del acceso directo **MDC Unified** después de la instalación.
 - ✎ Es posible que el icono de ejecución de MDC no pueda mostrarse, según el sistema del PC o las especificaciones del producto.
 - ✎ Pulse F5 si el icono de ejecución no se muestra.

Desinstalación

- 1 Seleccione **Configuración** → **Panel de control** en el menú **Inicio** y haga doble clic en **Agregar/Eliminar programa**.
- 2 Seleccione **MDC Unified** en la lista y haga clic en **Cambiar o quitar**.

Capítulo 05

Función Reproduct.


Accesible con el botón HOME del mando a distancia.

Reproduct.

HOME → **Reproduct.** → ENTER

Reproduzca un rango de contenido, por ejemplo canales con programaciones asignadas, plantillas o archivos.

Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo.



La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Debe configurar **Ajustar hora** para poder usar esta función.

N.º	Descripción
1	Seleccione memoria interna o externa.
2	Reproduzca contenido, plantillas y programaciones configuradas en el servidor. <ul style="list-style-type: none">Puede ver si el servidor está conectado (aprobación) en la pantalla de Reproduct.. Para ver si el servidor está conectado cuando haya un canal de red en ejecución, pulse INFO en el mando a distancia. <ol style="list-style-type: none">1 Seleccione Canal de red en la pantalla Reproduct.. El mensaje Sin canal aparece si no se ha registrado ningún canal en Canal de red.2 Canal de red se ejecutará.
3	Reproduzca el contenido guardado en el servidor.
4	Reproduzca plantillas almacenadas en la carpeta Mis plantillas de la memoria interna. <p> Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo.</p>
5	Seleccione un tipo de contenido como criterio para buscar la lista de contenidos deseada.
6	Configure diferentes opciones para Reproduct. .

Visualizar contenido

- 1 Seleccione memoria interna o externa. Aparecerán los archivos guardados en la memoria seleccionada.
- 2 Seleccione el archivo deseado. El contenido aparecerá en la pantalla. (Para más información sobre los formatos de archivo compatibles, consulte el apartado "Formatos de archivo compatibles con Player").

Cuando el contenido está en ejecución

Botones de control del mando a distancia

Puede reproducir, detener o saltar partes del contenido de la lista de reproducción mediante los botones del mando a distancia.

Botón	Función
TOOLS	Muestra la barra de menú.
INFO	Muestra la información general del contenido.
▶	Va a la siguiente página o archivo.
◀	Va a la página o archivo anterior.
◀ / ▶ /	Reproduce o detiene el pase de diapositivas o el contenido del vídeo.
■	Detiene la reproducción del contenido y pasa a la pantalla Reproduct..
◀◀	Rebobina el contenido del vídeo hacia atrás.
▶▶	Pasa el contenido del vídeo rápidamente hacia delante.

- ✎ Si únicamente hay un archivo de imagen en la memoria interna o el dispositivo USB, la presentación de diapositivas no se reproducirá.
- ✎ Si el nombre de una carpeta es demasiado largo en el dispositivo USB, no se podrá seleccionar dicha carpeta.
- ✎ La opción **Tamaño** para vídeos con una resolución superior a 3840 x 2160 solo admite **Pantalla completa**.

Menú disponible

Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia durante la reproducción de contenidos para configurar ajustes.

Menú	Descripción
Lis. rep.	Vea una lista de los elementos de contenido que se están reproduciendo.
Zoom de elemento web	50 / 100 / 200 / 300
Modo de sonido	Permite personalizar la configuración de audio para el contenido que se está reproduciendo actualmente.
Repet. todo / Repet. uno	Establece el modo de repetición.
Música de fondo	Configure la música de fondo que debe sonar cuando se ejecute el contenido.
Restab.	Reinicie la música de fondo.
Pausa	Detenga la música de fondo.
Anterior	Reproduzca la música de fondo anterior.
Siguiente	Reproduzca la siguiente música de fondo en la lista.

- ✎ **Restab.**, **Pausa**, **Anterior**, **Siguiente** solo aparecen cuando se ha configurado una música de fondo.
- ✎ Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo.

Formatos de archivo compatibles con Reproduct.

- Se admiten los sistemas de archivos FAT32 y NTFS.
- No es posible reproducir archivos cuya resolución vertical y horizontal sea mayor que la resolución máxima. Compruebe la resolución vertical y horizontal del archivo.
- Compruebe los tipos y versiones admitidos para códecs de vídeo y de audio.
- Compruebe las versiones de archivo admitidas.
 - ✎ Se admite hasta la versión 97 y 2013 de PowerPoint
- ✎ Para la transferencia de archivos USB-**Memoria interna**, haga clic en **Opciones** → **Enviar**. Espere unos 50 segundos a que aparezca el mensaje **Aceptar**.
 - Ubicación de archivos de plantilla
 - Transferencia **Memoria interna** → USB: USB → en la carpeta MagicinfoSlide
 - Transferencia USB → **Memoria interna: Memoria interna** → en la carpeta Mis plantillas
 - Ubicación de otros archivos (no de plantilla)
 - Transferencia **Memoria interna** → USB: USB → en la carpeta MagicinfoSlide
 - Transferencia USB → **Memoria interna**: en la carpeta raíz
- ✎ Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo.

Marco múltiple de programación de red

Restricciones de reproducción




- Es posible reproducir de 1 a 3 archivos de vídeo FHD simultáneamente o solo un archivo de vídeo UHD y un archivo de vídeo FHD a la vez.
- En caso de archivos de **Office** (PPT y Word) y archivos **PDF**, sólo se admite un tipo de archivo a la vez.
- No se admiten los archivos LFD (*.LFD).
- Los contenidos con una resolución superior a 3840 x 2160 no se admiten.

Restricciones de salida de sonido

- No se puede usar más de una salida de sonido.
- Prioridad de reproducción: música de fondo de red → música de fondo local → archivo de vídeo en el marco principal seleccionado por el usuario
 - ✎ Música de fondo de red: puede configurar los ajustes cuando cree una programación de servidor.
 - ✎ Música de fondo local: puede configurar los ajustes de la música de fondo utilizando las herramientas que aparecen tras pulsar el botón **TOOLS** durante la reproducción de **Reproduct..**
 - ✎ Marco principal seleccionado por el usuario: puede configurar los ajustes del marco principal cuando cree una programación de servidor.

Archivos de plantilla(*.LFD)

Restricciones

- Compruebe que tiene las carpetas **Contents** y **Schedules** publicadas en el dispositivo de almacenamiento USB.
 - ✎ Los contenidos publicados correctamente aparecen como Published Content  en el dispositivo USB.
 - ✎ Cuando copie un contenido que haya publicado en un dispositivo USB (Published Content ) en la **Memoria interna**, ese contenido aparecerá en la **Memoria interna** como Published Content  únicamente. Las carpetas **Contents** y **Schedules** no son visibles en la **Memoria interna**.

Restricciones de reproducción

- Se puede reproducir un máximo de dos archivos de vídeo (**Vídeo**).
- En caso de archivos de **Office** (PPT y Word) y archivos **PDF**, sólo se admite un tipo de archivo a la vez.
- Cuando reproduzca más un archivo de vídeo simultáneamente, asegúrese de que las áreas de visualización no se solapen.

Restricciones de salida de sonido

- No se puede usar más de una salida de sonido.
- Prioridad de reproducción: música de fondo de red → música de fondo local → archivo de vídeo en el marco principal seleccionado por el usuario

Códecs de vídeo admitidos

Formato de archivo	Contenedor	Códecs de vídeo	Resolución	Velocidad de fotogramas (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códecs de audio	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)			100		
*.asf		Motion JPEG		30	80		
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1		30			
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpeg		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					
*.ts		H 263 Sorenson		VP6			3840 x 2160
*.flv		VP6					
*.vob		AV1					
*.svi		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis
*.m2ts		WebM	VP9 (Profile 0, profile 2 supported)	3840 x 2160	60		
*.mts	AV1		3840 x 2160	120	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Otras restricciones

- Es posible que los códecs no funcionen adecuadamente si hay algún problema con el contenido.
- El contenido de vídeo no se reproduce o se reproduce incorrectamente si hay un error en el contenido o en el contenedor.
- El sonido o el vídeo pueden no funcionar si su velocidad de bits/velocidad de fotogramas estándar es superior al rango de compatibilidad del televisor.
- Si hay un error en la tabla de índice, la función de búsqueda (Saltar) no funciona.
- Cuando se reproduce un vídeo a través de una conexión de red, es posible que no se reproduzca correctamente debido a las velocidades de transmisión de los datos.
- Algunos dispositivos USB/cámara digital pueden no ser compatibles con el televisor.
- El códec HEVC solo está disponible en los contenedores MKV /MP4 / TS.
- El códec MVC se admite parcialmente.



Descodificadores de vídeo

- H.264 UHD se admite hasta el nivel 5.1 H.264 FHD se admite hasta el nivel 4.2 (el televisor no admite FMO/ASO/RS).
- HEVC UHD se admite hasta el nivel 5.2 y HEVC FHD hasta el nivel 4.1.
- HEVC 8K se admite hasta el nivel 6.1.
- VC1 AP L4 no se admite.
- GMC 2 o superior no se admite.
- Cuando se reproduce un archivo de vídeo individual, en las siguientes condiciones no se admitirá el modo fluido (Seamless):
 - Códec incompatible (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Códec incompatible
 - Códec incompatible ↔ Códec compatible
 - La resolución es diferente de la del monitor
 - La frecuencia es diferente de la del monitor

Descodificadores de audio

- WMA se admite hasta 10 canales Pro 5.1, perfil M2.
- WMA1, WMA lossless / Voz no se admite.
- QCELP y AMR NB/WB no se admiten.
- Vorbis se admite hasta 5.1 canales.
- Dolby Digital+ se admite hasta canales 5.1.
- Las velocidades de muestra admitidas son de 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 y 48 kHz y varían según el códec.


Imagen

- Formato de archivo de imagen admitido: JPEG, PNG, BMP
 -  Se admiten archivos BMP de 32 bits, 24 bits y 8 bits.
- Resolución máxima admitida: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
 -  Cuando se reproducen 10 archivos en un archivo LFD: 5120 x 5120
- Tamaño de archivo máximo admitido: 20MB
- **Efecto presentación** admitido: 9 efectos
(Fundido 1, Fundido 2, Persiana, Espiral, Tablero, Lineal, Escaleras, Cortinilla, Aleatorio)

Power Point	PDF	WORD
<ul style="list-style-type: none"> • Formatos de archivo de documento admitidos: <ul style="list-style-type: none"> – Extensión : ppt, pptx – Versión : Office 97 ~ Office 2013 • Funciones no admitidas <ul style="list-style-type: none"> – Efecto de animación – Formas 3D (que se mostrarán en 2D) – Cabecera y pie de página (algunos sub-elementos no se admiten) – Word Art – Alineación Se puede producir un error de alineación de grupo – Office 2007 No se admite SmartArt totalmente. Se admiten 97 de 115 sub-elementos. – Inserción de objetos – Caracteres de media anchura – Espaciado de letras – Diagramas – Texto vertical No se admiten algunos sub-elementos. – Notas y documentos de diapositivas 	<ul style="list-style-type: none"> • Formatos de archivo de documento admitidos: <ul style="list-style-type: none"> – Extensión : pdf • Funciones no admitidas <ul style="list-style-type: none"> – No se admite contenido de menos de 1 píxel debido a problemas de degradación de rendimiento. – No se admite contenido de imágenes enmascaradas o en mosaico. – No se admite contenido con texto girado. – No se admiten efectos de sombra en 3D. – No se admiten algunos caracteres (es posible que los caracteres especiales estén dañados) 	<ul style="list-style-type: none"> • Formatos de archivo de documento admitidos: <ul style="list-style-type: none"> – Extensión : .doc, .docx – Versión : Office 97 ~ Office 2013 • Funciones no admitidas <ul style="list-style-type: none"> – Efecto de fondo de páginas – Algunos estilos de párrafo – Word Art – Alineación Se puede producir un error de alineación de grupo – Formas 3D (que se mostrarán en 2D) – Office 2007 No se admite SmartArt totalmente. Se admiten 97 de 115 sub-elementos. – Diagramas – Caracteres de media anchura – Espaciado de letras – Texto vertical No se admiten algunos sub-elementos. – Notas y documentos de diapositivas

Programación

HOME  → Programación → ENTER 



 La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Puede comprobar la programación importada desde un dispositivo de almacenamiento seleccionado.

 Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo.

N.º	Descripción
1	Seleccione la ubicación de almacenamiento de la programación.
2	Cree, edite, elimine o vea la programación de reproducción de contenido.

Producto clon

HOME  → **Producto clon** → ENTER 



 La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.


Exporte la configuración del producto a un dispositivo de almacenamiento externo. También puede importar la configuración desde un dispositivo de almacenamiento externo.

Esta opción resulta muy útil cuando se asigna la misma configuración a varios productos.

Cuando no se encuentre un archivo de duplicado en el dispositivo de almacenamiento externo

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento externo y después ejecute la función **Producto clon**.
- 2 Aparece el mensaje «**No se ha encontrado ningún archivo de clonación en el dispositivo de almacenamiento externo. ¿Desea exportar la configuración de este dispositivo a un dispositivo de almacenamiento externo?**».
- 3 Seleccione **Exportar** para exportar los ajustes.

Cuando sí se encuentre un archivo de duplicado en el dispositivo de almacenamiento externo

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento externo y después ejecute la función **Producto clon**.
- 2 Aparecerá el mensaje «**Archivo de clonación encontrado. Seleccione una opción.**».
Ejecute las funciones **Importar desde almacenamiento externo** o **Exportar a almacenamiento externo**.
 - **Importar desde almacenamiento externo**: Permite copiar al producto la configuración guardada en el dispositivo de almacenamiento externo.
 Una vez completada la configuración, el producto se reiniciará automáticamente.
 - **Exportar a almacenamiento externo**: Permite copiar al dispositivo de almacenamiento externo la configuración guardada en el producto.

Configuración de ID

HOME  → Configuración de ID → ENTER 





 La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Asigne un ID a un equipo.

ID de dispositivo

Defina un número de ID único para cada producto.

 Pulse ▲/▼ para seleccionar un número y, después, pulse .

 Especifique el número que desee usar mediante los botones numéricos del mando a distancia.

Config. auto. ID dispos.

Esta función asigna automáticamente un número de ID a un dispositivo conectado a través de un cable RS232C.

 Esta función solo está disponible en el primer dispositivo en un daisy chain RS-232C.

 Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo.

Cable de conexión del PC


Seleccione el tipo de cable para conectar la pantalla al PC.

- **Cable RS232C**
establezca la comunicación con MDC a través del cable RS232C.
- **Red RJ-45 (LAN)/Wi-Fi o Cable RJ45(LAN)**
establezca la comunicación con MDC a través del cable RJ45 .

 Las funciones disponibles pueden variar según el modelo.

Video Wall

HOME  → Video Wall → ENTER 



 La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Personalice la disposición de varias pantallas que estén conectadas para formar un mural de vídeos.

Asimismo, puede mostrar parte de una imagen o repetir la misma imagen en cada una de las pantallas conectadas.

Si desea que aparezcan varias imágenes, consulte la ayuda de MDC o la guía del usuario de MagicInfo. Es posible que algunos modelos no admitan la función MagicInfo.

 Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo.

Video Wall

Puede activar o desactivar **Video Wall**.

Si desea organizar un mural de vídeos, seleccione **Activado**.

- **Des. / Activado**

Horizontal x Vertical

Esta función divide automáticamente una visualización de mural de vídeo basándose en una configuración de matriz de mural de vídeo.

Introduzca la matriz de mural de vídeo.

La visualización de mural de vídeo se dividirá basándose en la matriz configurada. El número de dispositivos de visualización en vertical u horizontal puede establecerse en un rango de 1 a 15.


 Una visualización de mural de vídeo puede dividirse entre un máximo de 225 pantallas.

 La opción **Horizontal x Vertical** sólo se activa cuando **Video Wall** está configurado como **Activado**.

Posición de pantalla


Para reorganizar las pantallas divididas, ajuste el número de cada producto en la matriz usando la función **Posición de pantalla**.

Si selecciona **Posición de pantalla**, aparecerá la matriz de mural de vídeo con los números asignados a los productos que forman el mural.

Para reorganizar los productos, use los botones de dirección del mando a distancia para mover un producto al otro número deseado. Pulse el botón .

 **Posición de pantalla** le permite dividir la pantalla en un máximo de 225 vistas (15 x 15).

 La opción **Posición de pantalla** sólo se activa cuando **Video Wall** está configurado como **Activado**.

 Para usar esta función, asegúrese de que está configurado **Horizontal x Vertical**.

Formato

Seleccione cómo se mostrarán las imágenes en la visualización de mural de vídeo.

- **Llena**: muestra las imágenes en pantalla completa, sin márgenes.
- **Natural**: muestra las imágenes en la relación de aspecto original, sin aumentar ni reducir su tamaño.

 La opción **Formato** sólo se activa cuando **Video Wall** está configurado como **Activado**.

Estado de red

Compruebe la conexión de red e Internet actual.


HOME  → Estado de red → ENTER 



 La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Temp. encendido/apagado

HOME  → Temp. encendido/apagado → ENTER 



 La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

 Debe configurar **Ajustar hora** para poder usar esta función.



Tempor. encendido

Establezca la función **Tempor. encendido** para que el producto se encienda automáticamente a la hora y el día de su elección.

El producto se encenderá con el volumen o la fuente de entrada especificados.

Tempor. encendido: establezca el temporizador de encendido mediante la selección de una de entre siete opciones. Asegúrese de establecer antes la hora actual.

(**Tempor. encendido 1** ~ **Tempor. encendido 7**)

-  Aunque existe la opción de usar una memoria interna o USB con **Tempor. encendido** para el modo **MagicInfo**, se recomienda usar una memoria interna.
-  El funcionamiento adecuado de la función **Tempor. encendido** no se puede garantizar si se emplea con un dispositivo USB alimentado por batería, ya que su reconocimiento es más lento.
- **Configuración**: seleccione **No utilizar**, **Una vez**, **Todos**, **Lun~Vie**, **Lun~Sáb**, **Sáb~Dom** o **Manual**. Si se selecciona **Manual**, es posible elegir los días en que **Tempor. encendido** debe encender el producto.
 - La marca de verificación indica los días que ha seleccionado.
- **Hora**: ajuste la hora y el minuto. Use los botones numéricos o los botones de flecha arriba o abajo para introducir números. Use los botones de flecha izquierda o derecha para pasar de un campo de entrada a otro.
- **Volumen** (para modelos con altavoces incorporados): establezca el nivel de volumen que desee. Use los botones de flecha arriba y abajo para cambiar el nivel de volumen.
- **Fuente**: seleccione la fuente de entrada que desee.
- **contenido** (cuando se establece **Fuente** como **Interna/USB** para el modo **MagicInfo**): Desde el dispositivo USB o la memoria interna, seleccione un archivo (p. ej., música, foto o vídeo) para que se reproduzca justo después de encender el producto.


Tempor. apagado

Establezca el temporizador de apagado (**Tempor. apagado**) mediante la selección de una de entre siete opciones. (**Tempor. apagado 1** ~ **Tempor. apagado 7**)

- **Configuración:** seleccione **No utilizar**, **Una vez**, **Todos**, **Lun~Vie**, **Lun~Sáb**, **Sáb~Dom** o **Manual**. Si se selecciona **Manual**, es posible elegir los días en que **Tempor. apagado** debe apagar el producto.
 - La marca de verificación indica los días que ha seleccionado.
- **Hora:** ajuste la hora y el minuto. Use los botones numéricos o los botones de flecha arriba o abajo para introducir números. Use los botones de flecha izquierda o derecha para pasar de un campo de entrada a otro.


Control festivos

Se inhabilitará el temporizador durante un periodo concreto, como un festivo.

- **Añadir festivo:** indique el periodo que desea añadir como festivo. Seleccione las fechas de inicio y fin del periodo feriado que desee añadir mediante los botones ▲/▼ y haga clic en el botón **Hecho**.
El periodo se añadirá a la lista de festivos.
 - **Fecha de inicio:** establezca la fecha de inicio del periodo feriado.
 - **Fecha fin:** establezca la fecha de fin del periodo feriado.
- **Borrar:** elimine los elementos seleccionados de la lista de festivos.
- **Editar:** Seleccione un elemento de vacaciones y, a continuación, cambie la fecha.
- **Aplicar a los temporizadores:** establezca **Tempor. encendido** y **Tempor. apagado** para que no se activen en los feriados públicos.
 - Pulse  para seleccionar los ajustes de **Tempor. encendido** y **Tempor. apagado** que no desee que se activen.
 - Las funciones **Tempor. encendido** y **Tempor. apagado** seleccionadas no se activarán.

Teletipo

HOME  → Teletipo → ENTER 



 La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Introduzca texto mientras se muestra un vídeo o una imagen y muestre ese texto en la pantalla.

 Debe configurar **Ajustar hora** para poder usar esta función.






- **Des. / Activado:** establezca si se usa o no **Teletipo**.
- **Mensaje:** Introduzca un mensaje que mostrar en la pantalla.
- **Hora:** Establezca **Hora de inicio** y **Hora de fin** para mostrar un **Mensaje**.
- **Opción de fuente:** Especifique la fuente y el color del texto del mensaje.
- **Posición:** seleccione una posición para mostrar un **Mensaje**.
- **Scroll:** active o desactive los efectos de desplazamiento de **Teletipo**. Especifique las opciones **Dirección** y **Velocidad** de desplazamiento del mensaje.
- **Vista preliminar:** previsualice su configuración de **Teletipo**.






Capítulo 06





Menú

Imagen




2.º	3.º	Descripción
Luz de fondo / Brillo / Contraste / Nitidez		<p>El producto ofrece diversas opciones para ajustar la calidad de la imagen.</p> <ul style="list-style-type: none">✎ Puede modificar y almacenar ajustes para cada dispositivo externo que conecte a una entrada del producto.✎ Una disminución en el brillo de la imagen hará que se reduzca el consumo eléctrico.
Temperatura color		<p>Ajuste la temperatura del color. El valor y la temperatura aumentan a la vez, con lo que aumenta la relación de color azul. (Rango: 2800K-16000K)</p> <ul style="list-style-type: none">✎ Habilitado cuando Tono color está establecido como Des.
Configuración avanzada		Configurar ajustes de imagen avanzados para crear su imagen preferida.
	Perfeccionador de imágenes	Permite mejorar el color y la nitidez.
	Color	Permite ajustar los niveles de saturación del color. La saturación de color se intensifica a medida que el valor se acerca a 100. (Rango: 0-100)
	Matiz (V/R)	Permite ajustar la proporción de los tonos del verde al rojo. Si se aumenta el valor, se intensifica la saturación de los colores rojo y verde. (Rango: 0-50)


2.º	3.º	Descripción
Configuración avanzada	Balance de blanco	<p>Ajuste la temperatura de color de la imagen para que los objetos blancos parezcan más brillantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 puntos Ajuste los niveles de luminosidad del color rojo, el verde y el azul en dos secciones para una optimización del equilibrio de blancos más precisa. • Configuración de 20 puntos Controla el balance del blanco en intervalos de 20 puntos ajustando el brillo del rojo, el verde y el azul. <ul style="list-style-type: none"> – 20 puntos Ajuste los niveles de luminosidad rojo, verde y azul en veinte secciones para una optimización precisa del balance del blanco. <p> Es posible que algunos dispositivos externos no admitan esta función.</p>
	Gamma	<p>Ajuste el brillo de rango medio de la imagen.</p> <p> Los ajustes de Gamma HLG, ST.2084 y BT.1886 pueden cambiar según los ajustes de la entrada de vídeo. Para los modelos compatibles con Modo HDR+, los ajustes de Gamma HLG, ST.2084 y BT.1886 pueden cambiar según los ajustes de entrada de vídeo y Modo HDR+. Si la opción Modo HDR+ se establece con el valor Des., los ajustes de HLG, ST.2084 y BT.1886 pueden estar disponibles según la entrada de vídeo. Para ajustar Curva S, configure Modo HDR+ con el valor Des..</p> <ul style="list-style-type: none"> • HLG / ST.2084 / BT.1886 / 2.2 / Curva S Ajuste los niveles de HLG, ST.2084, BT.1886 y Curva S de la imagen. <ul style="list-style-type: none">  Si se selecciona 2.2, el ajuste de nivel no es posible.  Las funciones disponibles pueden variar según el tipo de puerto.
	Intensificador de contraste	Equilibre automáticamente el contraste para evitar una diferencia excesiva entre las áreas claras y las oscuras.
	Tono del negro	Selecciona el nivel de negro para ajustar la profundidad de la pantalla.
	Tono de piel	Ajuste el color del tono de piel aumentando o disminuyendo los niveles de rojo.
	Configuración de la gama de colores	<p>Establezca la configuración del espacio de colores para mejorar el espectro de colores de la pantalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gama de colores Seleccione un espacio de colores. <ul style="list-style-type: none">  Para ajustar los valores de Color, Rojo, Verde, Azul y Restab., configure Gama de colores como Personal. • Gama de colores Seleccione una gama de colores.

2.º	3.º	Descripción
Configuración avanzada	Ampliación de señal de entrada	<p>Amplía el rango de señal de entrada para las conexiones HDMI.</p> <ul style="list-style-type: none">  Cuando Ampliación de señal de entrada se establece como Activado, se admite hasta la resolución 3840 x 2160 a 60 Hz. Cuando Ampliación de señal de entrada se establece como Des., se admite hasta la resolución 3840 x 2160 a 30 Hz.  La conexión de las piezas puede variar según el modelo.
	Iluminac. movim.	Reduce el consumo de energía mediante una disminución del brillo de la pantalla cuando la imagen está en movimiento.
Opciones de imagen	Tono color	<p>Seleccione el tono de color que mejor se adapte a sus preferencias de visualización.</p> <ul style="list-style-type: none">  Puede ajustar y almacenar configuraciones para cada dispositivo externo conectado a una entrada en el producto.  Las opciones disponibles pueden variar según el producto.
	Vista digital nítida	Reduce el ruido de la imagen para evitar distracciones como los parpadeos.
	N.neg HDMI	<p>Ajuste el nivel de negros para optimizar el contraste y el brillo de la imagen HDMI.</p> <ul style="list-style-type: none">  Solo disponible si la señal de entrada del dispositivo externo conectado al puerto HDMI es RGB444.
	Modo de película	Permite que las transiciones de marcos de las fuentes de vídeo más antiguas resulten más suaves. Esta función solo está disponible cuando la señal de entrada es TV, AV, Component (480i, 1080i) o HDMI (1080i).
	Retroiluminación dinámica	Ajuste automáticamente la luz de fondo para proporcionar el mejor contraste de pantalla posible en las condiciones actuales.
Aplicar configuración de imagen		Es posible aplicar la configuración de imagen a todos los dispositivos externos conectados al dispositivo o solamente a la fuente actual.






2.º	3.º	Descripción
Configuración del tamaño de imagen		<p>Puede seleccionar el tamaño y la relación de aspecto de la imagen mostrada en pantalla.</p> <p> Es posible que algunos dispositivos externos y aplicaciones no admitan esta función.</p>
	Tamaño de imagen	<p>Se muestran diferentes opciones de ajuste de pantalla en función de la fuente de entrada actual.</p> <p> Las funciones disponibles pueden variar según el modelo o las señales de entrada.</p> <p> No establezca su producto en el formato 4:3 durante mucho tiempo.</p> <p>Los bordes visibles a la izquierda y a la derecha, o arriba y abajo de la pantalla, pueden hacer que se produzca retención de la imagen (quemadura de pantalla), lo cual no está cubierto mediante la garantía.</p>
	Ajustar a la pantalla	<p>Ajusta la posición de la imagen. Cuando se selecciona, se mostrará la imagen del programa completa. No se recortará ninguna parte de la imagen.</p>
	Zoom y posición	<p>Ajusta el zoom y la posición de la imagen. Esta función solo está disponible si Tamaño de imagen se establece con el valor Personal.</p> <p> Si desea restablecer la imagen a su posición original, seleccione Restab. en la pantalla Zoom y posición. La imagen se establecerá en su posición predeterminada.</p>
Restablecer imagen		<p>Restaure todos los ajustes de imagen a los valores predeterminados de fábrica.</p>

Pantalla de OnScreen

2.º	3.º	Descripción
Protección pantalla	Protección de pantalla	Active un protector de pantalla cuando su dispositivo muestre una imagen fija durante dos horas o más.
	Protección pant.	<p>A fin de reducir la posibilidad de pantalla quemada, esta unidad está equipada con la tecnología de prevención de desgaste de pantalla Protección pant.</p> <p>Protección pant. mueve ligeramente la imagen en la pantalla.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cambio píxel Minimice la retención de imagen moviendo ligeramente los píxeles en el eje horizontal o el eje vertical.  Horizontal, Vertical y Hora sólo se activan cuando Cambio píxel está configurado como Activado.•  El valor de Cambio píxel puede variar dependiendo del modelo.•  Si se muestra una imagen fija o una salida 4:3 durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que se produzca retención de imagen. No se trata de un defecto del producto. <ul style="list-style-type: none">• Temporizador Puede establecer el temporizador para Protección pant. La función Protección pant. se detiene automáticamente tras un periodo de tiempo especificado.• Aparición inmediata Seleccione el protector de pantalla que desea mostrar inmediatamente.


2.º	3.º	Descripción
Mostrar mensajes	Información de fuente	Seleccione si desea mostrar el OSD fuente cuando cambie la fuente de entrada.
	No hay mensaje de señal	Seleccione si desea mostrar el OSD de ausencia de señal cuando no se detecte ninguna señal. Se muestra el mensaje Cable no conectado si no hay conectado un dispositivo fuente.
	Mensaje MDC	Seleccione si desea mostrar el OSD MDC cuando el producto esté controlado por MDC.
Idioma		<p>Establezca el idioma de los menús.</p> <p> Un cambio en el ajuste del idioma sólo se aplicará a la visualización de los menús en pantalla. No se aplicará a otras funciones del PC.</p>
Restab. pant. OnScreen		Esta opción devuelve la configuración actual de Pantalla de OnScreen a los ajustes de fábrica predeterminados.

Sonido

2.º	3.º	Descripción
Modo de sonido		Puede seleccionar un modo de sonido que se adapte a sus preferencias personales.  Esta función se desactiva si Salida de sonido se establece en Receptor (HDMI) .
Balance		Ajuste los niveles de volumen del altavoz para optimizar el balance de sonido.  Esta función se desactiva si Salida de sonido se establece en Receptor (HDMI) .  Las funciones disponibles pueden variar según el modelo.
Ecuador		Ajuste el ecualizador para personalizar el volumen y el tono y mejorar la calidad de la salida de sonido.  Disponible únicamente cuando Modo de sonido está configurado como Estándar .  Esta función se desactiva si Salida de sonido se establece en Receptor (HDMI) .
Formato de audio de salida digital		Selecciona el formato de salida de audio digital. Cuando se selecciona Sin procesar , el audio de entrada se enviará al receptor sin ningún procesamiento. Esta opción solo es compatible cuando la fuente es HDMI y el receptor está conectado a través de HDMI eARC o ARC.
Dolby Atmos		Proporciona una experiencia de sonido envolvente realista al ver contenido Dolby Atmos.

2.º	3.º	Descripción
Salida de sonido		<p>Seleccionar altavoces para la salida de sonido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ Cuando establece Salida de sonido en Receptor (HDMI), el altavoz interno se desactiva. Escuchará el sonido únicamente a través de los altavoces externos. ✎ Para seleccionar la opción Receptor (HDMI), establezca Anynet+ (HDMI-CEC) como Activado mientras el producto esté conectado al puerto HDMI(ARC) del receptor AV. ✎ Si no hay señal de vídeo, tanto los altavoces del producto como los externos estarán silenciados.
Volumen automático		<p>Ajusta el volumen automáticamente para que permanezca inalterado cuando cambia el contenido o las fuentes de vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ Para utilizar el control de volumen de un dispositivo fuente conectado, configure Volumen automático como Des. ✎ Esta función se desactiva si Salida de sonido se establece en Receptor (HDMI).
Restab. sonido		<p>Restablezca todos los ajustes de sonido a los valores predeterminados de fábrica.</p>

Red


2.º	3.º	Descripción
Estado de red		Puede comprobar el estado actual de la red e Internet.
Abrir Configuración de red		Configure los ajustes de red para conectarse a una red disponible.
	Tipo de red	 El menú Tipo de red puede no estar disponible en los modelos con cable.

Configuración de red (cableada)


Conexión a una red cableada

Existen tres formas de conectar el producto a una LAN mediante cables.


- Es posible conectar el producto a la LAN mediante la conexión del puerto LAN situado en la parte posterior del producto a un módem externo mediante un cable LAN. Consulte el diagrama siguiente.



- Es posible conectar el producto a la LAN mediante la conexión del puerto LAN situado en la parte posterior del producto a un compartidor de conectado a un módem externo. Utilice un cable LAN para realizar la conexión. Consulte el diagrama siguiente.



- En función de la configuración de la red, puede que sea posible conectar el producto a la LAN mediante la conexión del puerto LAN situado en la parte posterior del producto directamente a una toma de red mural mediante un cable LAN. Consulte el diagrama siguiente. Tenga en cuenta que la toma mural tiene conexión con un módem o router situados en algún otro lugar de la casa.



En caso de disponer de una red dinámica, debería utilizar un router o módem ADSL que admita DHCP (protocolo de configuración dinámica de host). En los módems y enrutadores compatibles con DHCP se proporcionan automáticamente los valores **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace** y DNS que su producto necesita para acceder a Internet, por lo que no tiene que introducirlos manualmente. La mayor parte de redes domésticas son redes dinámicas.

Algunas redes requieren una dirección IP estática. Si su red necesita una dirección IP estática, debe introducir los valores **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace** y DNS manualmente en la **Config. IP** del producto cuando configure la conexión de red. Para obtener los valores de **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace** y DNS, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP).

Si tiene un equipo con Windows, también puede obtener estos valores a través del propio equipo.

✎ Es posible utilizar módems ADSL compatibles con DHCP si la red requiere una dirección IP estática.

✎ Los módems ADSL que admiten DHCP también permiten utilizar direcciones IP estáticas.

Establezca la conexión de red para utilizar servicios de Internet tales como actualizaciones de software.

Abrir Configuración de red automática (cableada)

Conecte el producto a la red mediante un cable LAN.

Asegúrese de haber conectado un cable LAN en primer lugar.

Cómo configurar automáticamente la red

- 1 Establezca **Tipo de red** como **Cable** en la página **Abrir Configuración de red**.

 En el caso de los modelos cableados, seleccione el menú **Estado de red**.

- 2 Se muestra la pantalla de prueba de red y se comprueba la conexión de red.

Cuando se haya comprobado la conexión, aparecerá el mensaje «**Correcto Su dispositivo está conectado a Internet. Si tiene algún problema al utilizar servicios en línea, contacte con su proveedor de servicios de Internet.**».

 Si el proceso de conexión falla, compruebe la conexión del puerto LAN.

 Si el proceso automático no consigue encontrar los valores de la conexión de red o si desea establecer la conexión manualmente, vaya al siguiente apartado (Abrir Configuración de red manual [cableada]).

Abrir Configuración de red manual (cableada)

Es posible que en las oficinas se utilicen direcciones IP estáticas.

En este caso, pregunte al administrador de red los valores de **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace** y la dirección del servidor DNS. Introduzca estos valores manualmente.

Obtención de los valores de la conexión de red

Para ver los valores de la conexión de red en la mayoría de ordenadores Windows, siga estos pasos.

- 1 Haga clic con el botón secundario en el icono Red situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 2 En el menú emergente que aparece, haga clic en Estado.
- 3 En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en la ficha **Support**.
- 4 En la ficha **Support**, haga clic en el botón **Details**. Se muestran los valores de la conexión de red.

 La ruta a la configuración depende del SO instalado.


Cómo configurar manualmente la red

- 1 Establezca **Tipo de red** como **Cable** en la página **Abrir Configuración de red**.

Se muestra la pantalla de prueba de red y comienza el proceso de comprobación. Pulse **Cancelar**. Se detiene el proceso de comprobación.

 En el caso de los modelos cableados, seleccione el menú **Estado de red**.

- 2 Seleccione **Config. IP** en la pantalla de conexión de red. Aparecerá la pantalla **Config. IP**.

- 3 Seleccione el campo ubicado en la parte superior, pulse  y, después, configure **Configurar IP** como **Introducir manualmente**. Repita el proceso de introducción de datos para cada campo de **Dirección IP**.

 Al configurar **Configurar IP** como **Introducir manualmente**, el valor de **Config. DNS** cambia automáticamente a **Introducir manualmente**.


- 4 Cuando termine, seleccione **Aceptar** en la parte inferior de la página y, después, pulse .

- 5 Cuando se haya comprobado la conexión, aparecerá el mensaje «**Correcto Su dispositivo está conectado a Internet. Si tiene algún problema al utilizar servicios en línea, contacte con su proveedor de servicios de Internet.**».





Configuración de red (inalámbrica)

 Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo.

Conexión a una red inalámbrica



Samsung recomienda utilizar IEEE 802.11n. Cuando se reproduce vídeo a través de una conexión de red, es posible que la reproducción no sea fluida.


-  Seleccione un canal para el compartidor de IP inalámbrico que no esté siendo utilizada. Si el canal configurado para el compartidor de IP inalámbrico está siendo utilizado por otro dispositivo cercano, se producirán interferencias y fallos de comunicación.
-  El producto admite únicamente los siguientes protocolos de seguridad de red inalámbrica.
 - Modos de autenticación: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Tipos de cifrado: WEP, TKIP, AESDe conformidad con las especificaciones de la certificación de Wi-Fi, los productos Samsung no admiten el cifrado de seguridad WEP ni TKIP en redes que se ejecuten en el modo 802.11n High-throughput (Greenfield).
-  Si su router inalámbrico admite WPS (configuración Wi-Fi protegida), puede conectar con la red a través de PBC (configuración por botón) o PIN (número de identificación personal). WPS configurará de forma automática el SSID y la clave WPA en cualquiera de los modos.
-  Métodos de conexión: Puede configurar la conexión de red inalámbrica de tres formas. Configuración de red automático, Configuración de red manual, **Usar WPS**





Configuración de red automática (inalámbrica)

La mayoría de las redes inalámbricas disponen de un sistema de seguridad optativo que requiere que los dispositivos que acceden a la red transmitan un código de seguridad cifrado denominado clave de acceso o clave de seguridad. La clave de seguridad se basa en una contraseña, que suele ser una palabra o una serie de letras y números con una longitud especificada que se debe introducir al configurar la seguridad de la red inalámbrica. Si utiliza este método para la configuración de la conexión de red y dispone de una clave de seguridad para la red inalámbrica, tendrá que introducir la contraseña durante el proceso de configuración automático o manual.

Cómo configurar automáticamente la red

- 1 Establezca **Tipo de red** como **Inalámbr.** en la página **Abrir Configuración de red**.
- 2 La función **Red** busca las redes inalámbricas disponibles. Al terminar, muestra una lista de las redes disponibles.

En la lista de redes, pulse el botón ▲ o el botón ▼ para seleccionar una red y, después, pulse el botón .

 -  Si no aparece el enrutador inalámbrico deseado, seleccione **Actualizar** para reiniciar la búsqueda.
 -  Si después de intentarlo de nuevo el enrutador sigue sin aparecer, seleccione **Agregar red**.
- 3 Si se muestra la pantalla **Introduzca la contraseña de (Nombre de PA)**, vaya al paso 4. Si selecciona un enrutador inalámbrico que no tiene seguridad, vaya al paso 6.
- 4 Si el enrutador tiene seguridad, introduzca la **Introduzca la contraseña de (Nombre de PA)**. (clave de seguridad o PIN).
- 5 Cuando termine, use el botón de flecha derecha para mover el cursor a **Hecho** y, después, pulse . Se muestra la pantalla de conexión de red y comienza el proceso de comprobación.
 -  Se establecerá una conexión con el enrutador, pero no se podrá acceder a Internet. En este caso, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.
- 6 Cuando se haya comprobado la conexión, aparecerá el mensaje «**Correcto Su dispositivo está conectado a Internet. Si tiene algún problema al utilizar servicios en línea, contacte con su proveedor de servicios de Internet.**».

Configuración de red manual (inalámbrica)

Es posible que en las oficinas se utilicen direcciones IP estáticas.








En este caso, pregunte al administrador de red los valores de **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace** y la dirección del servidor DNS. Introduzca estos valores manualmente.

Obtención de los valores de la conexión de red

Para ver los valores de la conexión de red en la mayoría de ordenadores Windows, siga estos pasos.

- 1 Haga clic con el botón secundario en el icono Red situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 2 En el menú emergente que aparece, haga clic en Estado.
- 3 En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en la ficha **Support**.
- 4 En la ficha **Support**, haga clic en el botón **Details**. Se muestran los valores de la conexión de red.

Cómo configurar manualmente la red


- 1 Establezca **Tipo de red** como **Inalámbr.** en la página **Abrir Configuración de red**.
- 2 La función **Red** busca las redes inalámbricas disponibles. Al terminar, muestra una lista de las redes disponibles.
- 3 En la lista de redes, pulse el botón ▲ o el botón ▼ para seleccionar una red y, después, pulse el botón  dos veces.
 -  Si no aparece el enrutador inalámbrico deseado, seleccione **Actualizar** para reiniciar la búsqueda.
 -  Si después de intentarlo de nuevo el enrutador sigue sin aparecer, seleccione el botón **Detener**. Aparecerá el botón **Agregar red**.
- 4 Si se muestra la pantalla **Introduzca la contraseña de (Nombre de PA)**, vaya al paso 5. Si selecciona un enrutador inalámbrico que no tiene seguridad, vaya al paso 7.
- 5 Si el enrutador tiene seguridad, introduzca la **Introduzca la contraseña de (Nombre de PA)**. (clave de seguridad o PIN).
- 6 Cuando termine, use el botón de flecha derecha para mover el cursor a **Hecho** y, después, pulse . Se muestra la pantalla de conexión de red y comienza el proceso de comprobación.
- 7 Seleccione **Cancelar** mientras el sistema trata de establecer las conexiones de red. Se detendrá la conexión.
- 8 Seleccione **Config. IP** en la pantalla de conexión de red. Aparecerá la pantalla **Config. IP**.
- 9 Seleccione el campo ubicado en la parte superior, pulse  y, después, configure **Configurar IP** como **Introducir manualmente**. Repita el proceso de introducción de datos para cada campo de **Dirección IP**.
 -  Al configurar **Configurar IP** como **Introducir manualmente**, el valor de **Config. DNS** cambia automáticamente a **Introducir manualmente**.
- 10 Cuando termine, seleccione **Aceptar** en la parte inferior de la página y, después, pulse .
- 11 Cuando se haya comprobado la conexión, aparecerá el mensaje «**Correcto Su dispositivo está conectado a Internet. Si tiene algún problema al utilizar servicios en línea, contacte con su proveedor de servicios de Internet.**».






Usar WPS

 Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo.



Cómo configurar la red mediante Usar WPS






Si el enrutador tiene un botón **Usar WPS**, siga estos pasos.





- 1 Establezca **Tipo de red** como **Inalámbr.** en la página **Abrir Configuración de red**.
- 2 Seleccione **Usar WPS** y pulse .
- 3 Pulse el botón WPS o PBC del router inalámbrico antes de que pasen dos minutos. El producto obtiene de forma automática todos los valores de configuración de red que necesita y se conecta a la red.
 - Si quiere usar el PIN de WPS, seleccione **PIN de WPS**.
Vaya a la configuración del enrutador inalámbrico, indique el PIN y seleccione **Aceptar**.
- 4 Se muestra la pantalla de conexión de red y finaliza la configuración de la red.



2.º	3.º	Descripción
Config. red del servidor	Conectar a servidor	<p>Conecte con el servidor de MagicInfo.</p> <ul style="list-style-type: none">  Si opta por usar la opción TLS, el servidor se configurará para usar https y la transferencia de datos se cifrará. (Número de puerto: 7002)  Si opta por no usar la opción TLS, introduzca la dirección IP del servidor y el número de puerto. Use 7001 como número de puerto. (Si no consigue conectarse al servidor usando el número de puerto 7001, solicite al administrador de su servidor el número de puerto correcto y modifique este número.)  Introduzca la dirección IP del servidor y el número de puerto. Use 7001 como número de puerto. (Si no consigue conectarse al servidor usando el número de puerto 7001, solicite al administrador de su servidor el número de puerto correcto y modifique este número.)  Para consultar la guía del usuario del MagicInfo Server, visite la siguiente página web: http://displaysolutions.samsung.com → Support → Resources → MagicInfo Web Manual.
	Comprobar MagicINFO Server	Habilite esta opción para bloquear la comunicación HTTPS si el nombre de dominio de la URL de MagicINFO Server es diferente del nombre de dominio del certificado de MagicINFO Server.
	Acceso al serv.	Permita o bloquee el acceso al servidor de MagicInfo.
	Modo FTP	Especifique el modo de funcionamiento del FTP.
	Servidor proxy	<p>Configure la conexión de su servidor proxy y las funciones relacionadas.</p> <ul style="list-style-type: none">  Dirección / Puerto / ID y Contraseña sólo se activan cuando Servidor proxy está configurado como Activado.
Configuración de UEM	<p>Configure los ajustes para la conexión con el servidor UEM (Unified Endpoint Management).</p> <p>Introduzca la información necesaria siguiendo la guía del servidor al que desea conectarse.</p> <p>Puede ver o restablecer los ajustes mediante el menú "Estado de UEM".</p>	
Configuración del servidor integrado	Embedded Server	Actívelo para habilitar el servidor integrado. Desactívelo para eliminar la información del servidor registrado.
	Modo de servidor	Para utilizar este dispositivo como servidor web local, configúrelo como "Servidor". Si ya tiene un dispositivo servidor cerca, configúrelo como "Cliente" para conectar este dispositivo al servidor.
Wi-Fi		Habilite o deshabilite la conexión wifi. Active esta opción para usar funciones que necesiten una conexión wifi.
Nomb. dispos.		Seleccione o introduzca un nombre de dispositivo.
		Este nombre puede aparecer en el dispositivo de red a través de la red.


Sistema



2.º	3.º	Descripción
Accesibilidad	Alto contraste	Configure el fondo y la fuente para aumentar el contraste de los colores en el Menú. Las transparencias del Menú se harán opacas si se selecciona esta opción.
	Ampliar	Aumente el tamaño del área de menú.
Iniciar la configuración		Siga los pasos de la configuración inicial, al igual que la primera vez que utilizó este producto.  Introduzca el número PIN de 6 dígitos. El número PIN predeterminado es "0-0-0-0-0-0". Si desea cambiar el número PIN, use la función Cambiar PIN .  Cambie el PIN para mantener el dispositivo protegido.








2.º	3.º	Descripción
Control táctil		Configure las funciones relacionadas con el control táctil.
	Control táctil	Evite que los gestos táctiles controlen el dispositivo.
	Bloq. menú administrador	<p>Establezca Bloq. menú administrador para que muestre el menú de configuración del administrador al mantener pulsada la pantalla.</p> <p> Disponible únicamente cuando Control táctil está configurado como Activado.</p>
Hora		Puede configurar Ajustar hora o DST . Configurar varios ajustes de hora.
	Ajustar hora	<p>Seleccione Ajustar hora. Seleccione Fecha o Hora y, después, pulse .</p> <p>Use los botones numéricos para introducir números o bien pulse los botones de flecha arriba o abajo. Use los botones de flecha izquierda o derecha para moverse de un campo de entrada al anterior o siguiente. Pulse  cuando termine.</p> <p> Puede establecer directamente la Fecha y la Hora pulsando los botones numéricos del mando a distancia.</p>
	Configuración de NTP	Configure la URL y la zona horaria del servidor para usar la hora de la red.
	DST	<p>Activa o desactiva la función de horario de verano (DST).</p> <p> Fecha de inicio, Fecha fin y Diferencia horaria sólo se activan cuando DST está configurado como Activado.</p>
	Retraso de encendido	Al conectar varios productos, ajuste el tiempo de encendido de cada producto para evitar una sobrecarga de energía (en un rango de 0 a 50 segundos).

2.º	3.º	Descripción
Cambio de fuente auto.	Cambio de fuente auto.	Cambiar a la fuente preestablecida o a otra cuando se desconecte el dispositivo principal.
	Recup. fuente principal	Seleccione si desea restaurar la fuente de entrada principal seleccionada cuando se active una fuente de entrada principal.  La función Recup. fuente principal se desactiva si Fuente principal está configurado como Todos .
	Fuente principal	Seleccione una fuente principal para cambiar a cuando no se reciban señales de la entrada actual.
	Fuente secundaria	Seleccione una fuente secundaria para cambiar cuando no se reciban señales de la entrada actual.  La función Fuente secundaria se desactiva si Fuente principal está configurado como Todos .
	Entrada predeterminada	Seleccione la entrada predeterminada para cambiar a cuando la nueva entrada está desconectada. La opción Última entrada solo incluye entradas externas conectadas a través de cables.  Cambio de fuente auto. debe fijarse como Nueva entrada para habilitar la opción Entrada predeterminada .
Control alimentación	Encendido autom.	Esta función enciende automáticamente el producto en cuanto se enchufa. No es necesario pulsar el botón de encendido.
	Ahorro energía máx.	Para ahorrar energía, apague el monitor del PC cuando no vaya a usarlo durante algún tiempo.
	Control en espera	Cuando no hay señal, determina si se debe activar el modo de desconexión o no.
	Configuración remota	Mantenga la conexión de red activa cuando el producto esté apagado.
	Botón de encendido	El botón de encendido del mando a distancia  se puede configurar para que encienda el producto o para encenderlo/apagarlo.

2.º	3.º	Descripción
Ahorro de energía	Reducción del brillo	Reduzca el consumo de energía ajustando el brillo de la pantalla.
	Program. luz pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Program. luz pantalla Active o desactive la programación de iluminación. • Planific.1, Planific.2 <ul style="list-style-type: none"> - Hora El brillo del panel cambiará al brillo establecido en Lámp a la hora especificada. - Lámp Ajuste el brillo del panel. Cuanto más se acerque el valor a 100, más brillante será el panel.
	Espera sin señal	<p>Ahorre energía apagando el producto cuando no se reciba señal de ninguna fuente.</p> <p> Esta función no se activará si la pantalla está en modo de espera.</p> <p> El producto se apagará automáticamente a una hora especificada. La hora se puede cambiar según proceda.</p>
	Des. apag auto	Elija el tiempo que esperará la pantalla antes de apagarse si no detecta actividad.

2.º	3.º	Descripción
Administrador de dispositivos externos		Gestione los dispositivos externos conectados al dispositivo Signage.
	Administración de dispositivos de entrada	<p>Configure teclados para utilizarlos con su producto. Puede agregar teclados y establecer su configuración.</p> <p> Solo disponible para modelos compatibles con Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lista de dispositivos Bluetooth Conecte un teclado, un ratón o un mando para juegos Bluetooth a su producto. • Config. del teclado Configure los ajustes del teclado conectado. <ul style="list-style-type: none"> – Idioma del teclado Configure el idioma del teclado. – Tipo de teclado Configure el tipo del teclado. • Config. del ratón Configure los ajustes del ratón conectado. <ul style="list-style-type: none"> – Botón principal Seleccione el botón que desee usar como botón principal para hacer clic y seleccionar elementos. – Veloc. puntero Establezca la velocidad del puntero del ratón.
	Administrador de conexión de dispositivos	<p>Permita que los dispositivos de su red, como smartphones o tabletas, compartan contenido con su producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notificación de acceso Se muestra una notificación cuando se conecte un dispositivo, como un smartphone o una tableta. Si usa una red Wi-Fi que requiera contraseña, desactive esta opción para conectarse automáticamente a dispositivos sin ver las notificaciones. • Lista de dispositivos Vea y gestione los dispositivos conectados.

2.º	3.º	Descripción
Cambiar PIN		<p>Cambiar su número de identificación personal (PIN) de 6 dígitos.</p> <p>Elija 6 dígitos para el PIN e introdúzcalos en Introduzca un nuevo PIN.. Vuelva a introducir los mismos 6 dígitos en Introduzca de nuevo el PIN..</p> <p>De este modo, el producto habrá almacenado en memoria el nuevo código PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> El número PIN predeterminado es "0-0-0-0-0-0". Cambie el PIN para mantener el dispositivo protegido.







2.º	3.º	Descripción
Seguridad		<p> Introduzca el número PIN de 6 dígitos. El número PIN predeterminado es "0-0-0-0-0-0". Si desea cambiar el número PIN, use la función Cambiar PIN.</p> <p> Cambie el PIN para mantener el dispositivo protegido.</p>
	Bloqueo de seguridad activado	<p>Active o desactive Bloqueo de seguridad activado. Bloqueo de seguridad activado restringe las acciones que se pueden llevar a cabo con el mando a distancia. Es necesario introducir el PIN correcto para desactivar Bloqueo de seguridad activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botón de encendido Active esta función para permitir que el botón de encendido del mando a distancia encienda el producto cuando esté activado Bloqueo de seguridad activado.
	Bloqueo botones	<p>Este menú se puede usar para bloquear los botones ubicados en el producto.</p> <p>Sólo el mando a distancia puede controlar el producto si Bloqueo botones está configurado como Activado.</p>
	Bloqueo de monitorización de pantalla	<p>Bloquea las imágenes de la pantalla para que no sean monitorizadas por el servidor MagicINFO.</p>
	Bloq. reprod. autom. USB	<p>Seleccione si desea reproducir automáticamente el contenido de MagicInfo o MagicInfo Lite guardado en un dispositivo USB conectado.</p> <p> El contenido debe ser un Published Content  que se haya creado con la MagicInfo Premium application y publicado en el dispositivo USB que esté utilizando. El programa MagicInfo Premium application está disponible en el sitio web. (http://displaysolutions.samsung.com)</p> <p> Cuando lo publique en un dispositivo USB, el Published Content  se guardará en las carpetas Contents y Schedules dentro de la carpeta raíz del dispositivo USB conectado.</p> <p> Al conectar un dispositivo USB con contenido de MagicInfo o MagicInfo Lite se muestra durante cinco segundos el mensaje "Bloq. reprod. autom. USB : Activado".</p>
	Bloqueo de conexión móvil	<p>Evite que otros dispositivos de su red (smartphones o tabletas) compartan contenido en el producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Screen Mirroring en suspensión Active esta opción para recibir solicitudes de conexión desde cualquier tipo de fuente.


2.º	3.º	Descripción
Seguridad	Control remoto	Puede Permitir o Denegar comandos externos para acceder a su producto a través de una red.
	Protocolo seguro	Permite usar un protocolo seguro entre este dispositivo y otros dispositivos. <ul style="list-style-type: none"> • Configuración SNMP Configure su ID y contraseña para la conexión SNMP.
	Estado de seguridad del servidor	Puede ver la información del servidor de MagicINFO. ✎ Esta función está activada cuando existe conexión con el servidor de MagicINFO o RM.
	Bloqueo de red	Bloquee el acceso de red externo. Puede registrar redes en el servidor para permitir el acceso.
	Bloqueo de USB	Bloquee la conexión con puertos USB externos.
	Administrador de certificados	Administre los certificados instalados en este dispositivo. ✎ Existe compatibilidad limitada solo en el caso de los modelos con certificación Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP). <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de la aplicación: Vea y administre los certificados de aplicación instalados en este dispositivo. Conecte una unidad flash USB que contenga certificados para instalarlos en este dispositivo. • Certificado de red Vea y administre los certificados de red instalados en este dispositivo.
	Conexión 802.1x por cable	Para activar la función Conexión 802.1x por cable , establézcala en Activado .

2.º	3.º	Descripción
General	Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Anynet+ es una función que permite controlar todos los dispositivos Samsung conectados que admiten Anynet+ con el mando a distancia del producto Samsung. El sistema Anynet+ se puede utilizar únicamente con dispositivos Samsung que tengan la función Anynet+. Para asegurarse de que el dispositivo Samsung tenga esta función, compruebe si muestra algún logotipo correspondiente a Anynet+.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="824 411 2123 475">✎ Sólo es posible controlar los dispositivos Anynet+ mediante el mando a distancia del producto (no con los botones del producto). <li data-bbox="824 483 2123 547">✎ El mando a distancia del producto podría no funcionar en ciertos casos. Si así ocurre, vuelva a seleccionar el dispositivo Anynet+. <li data-bbox="824 555 2123 587">✎ Anynet+ funciona cuando el dispositivo AV que admite Anynet+ se encuentra en modo de espera o encendido. <li data-bbox="824 595 2123 627">✎ Anynet+ admite hasta 12 dispositivos AV en total. Tenga en cuenta que puede conectar hasta 3 dispositivos del mismo tipo.

Solución de problemas relacionados con Anynet+






Problema	Posible solución
Anynet+ no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos Anynet+. • Compruebe si el cable de alimentación del dispositivo Anynet+ está conectado correctamente. • Compruebe las conexiones de los cables de vídeo, audio o HDMI del dispositivo Anynet+. • Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) está configurado como Activado en el menú de Sistema. • Compruebe si el mando a distancia es compatible con Anynet+. • Anynet+ no funciona en determinadas situaciones (configuración inicial). • Si ha desconectado y vuelto a conectar el cable HDMI, asegúrese de buscar de nuevo los dispositivos o apague y encienda el producto. • Compruebe si la función Anynet+ del dispositivo Anynet+ está activada.
Deseo iniciar la función Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el dispositivo Anynet+ está conectado correctamente al producto y si Anynet+ (HDMI-CEC) está configurado como Activado en el menú de Sistema.
Deseo salir de la función Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón SOURCE en el mando a distancia del producto y seleccione un dispositivo ajeno a Anynet+.
El mensaje “ Desconectando conexión a un dispositivo Anynet+... ” aparecerá en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> • No puede usar el mando a distancia cuando está configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualización. • Utilice el mando a distancia una vez que el producto haya completado la configuración de Anynet+ o haya terminado de cambiar a Anynet+.
El dispositivo Anynet+ no reproduce contenidos.	<ul style="list-style-type: none"> • No puede usar la función de reproducción mientras la configuración inicial se está llevando a cabo.
No se muestra el dispositivo conectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el dispositivo admite funciones de Anynet+. • Compruebe si el cable HDMI está conectado correctamente. • Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) está configurado como Activado en el menú de Sistema. • Vuelva a buscar los dispositivos Anynet+. • Anynet+ requiere una conexión HDMI. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado al producto mediante un cable HDMI. • Algunos cables HDMI no admiten las funciones Anynet+. • Si la conexión se interrumpe debido a un corte de alimentación o si se desconecta el cable HDMI, repita la búsqueda de dispositivos.

2.º	3.º	Descripción
General	Conex. directa HDMI	Esta función se utiliza para activar el retardo temporal de encendido de un dispositivo fuente HDMI.
	Personalizar logo	<p>Puede descargar, seleccionar y establecer el tiempo de visualización del logotipo personalizado que aparecerá cuando se encienda el producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalizar logo <ul style="list-style-type: none">  Puede seleccionar un logotipo personalizado (imagen/vídeo) o desactivar la visualización de logotipo.  Para establecer un logotipo personalizado, deberá descargarlo de un dispositivo USB externo. • Hora visualiz. logo <ul style="list-style-type: none">  Si el logotipo personalizado es de Imagen, puede establecer la Hora visualiz. logo. • Descargar arch. logo <ul style="list-style-type: none">  Puede descargar un logotipo personalizado en el producto desde un dispositivo USB externo.  El nombre de archivo del logotipo personalizado que desea descargar debe guardarse como “samsung” en minúsculas.  Si hay varios números de conexiones USB externas, el producto intentará descargar el logotipo personalizado del dispositivo que se haya conectado al producto en último lugar. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Restricciones del archivo de logotipo personalizado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se pueden emplear imágenes con un tamaño máximo de 50 MB. <ul style="list-style-type: none"> – Archivo de imagen admitido: samsung_image.* – Extensiones de archivo admitidas: jpg, jpeg, bmp, png • Se pueden emplear vídeos con un tamaño máximo de 150 MB. Se recomienda que tengan menos de 20 segundos de duración. <ul style="list-style-type: none"> – Formatos de archivos de vídeo admitidos: samsung_video.* – Extensiones de archivo admitidas: avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmv, asf </div>

2.º	3.º	Descripción
General	Modo Juego	Cuando se conecte a una consola de juegos, como PlayStation™ o Xbox™, puede disfrutar de una experiencia de juego más realista seleccionando el modo de juego.  Si conecta otros dispositivos externos mientras Modo Juego está activado, puede que la pantalla no esté en buen estado.
	Vaciar almacenamiento	Borre archivos y libere espacio para nuevos archivos de contenido. Los archivos de programaciones recientes no se borrarán.
Reiniciar sistema		Restablezca todos los ajustes de sistema a la configuración predeterminada.

Asistencia


2.º	3.º	Descripción
Actualización del software		<p>El menú Actualización del software permite actualizar el software del producto a la última versión.</p> <ul style="list-style-type: none">Tenga cuidado de no apagar el producto hasta que se complete la actualización. El producto se apagará y se encenderá automáticamente tras finalizar la actualización del software.Cuando actualice el software, todos los ajustes de vídeo y audio que haya realizado recuperarán sus valores predeterminados. Le aconsejamos que anote sus ajustes para que pueda volver a establecerlos fácilmente después de la actualización.
	Actualizar ahora	<p>Actualice el software a la última versión.</p> <ul style="list-style-type: none">Versión actual: se trata de la versión de software ya instalada en el producto.Actualización a través de un dispositivo USB Descargue el paquete de actualización del sitio web de Samsung a un dispositivo de almacenamiento USB y luego conecte el dispositivo al producto para actualizar el software del producto.<ul style="list-style-type: none">Recuerde guardar el paquete de actualización en el directorio superior del dispositivo USB. De lo contrario, el producto no podrá encontrar el paquete de actualización.Actualización a través de la red<ul style="list-style-type: none">Esta función puede ejecutarse cuando la red está conectada correctamente.


2.º	3.º	Descripción
Contacto con Samsung		<p>Puede ver la dirección del sitio web de Samsung, el número de teléfono del centro de llamadas, el número de modelo de su producto, la versión del software y la licencia de código abierto, además de otra información.</p> <p> Vaya a Contacto con Samsung y localice el Código del modelo y Versión de software del producto.</p>
Términos y privacidad		<p>Vea y establezca la política de privacidad de MagicInfo y otros servicios.</p> <p> Asegúrese de que el producto esté conectado a la red.</p> <p> Los elementos de menú pueden variar en función del modelo.</p> <p> La disponibilidad puede variar según la región.</p> <p> Esta función solo está habilitada cuando se selecciona el aviso de privacidad de Smart Signage durante la configuración.</p>
Mantenimiento del dispositivo		<p>Optimice y diagnostique el estado de su Signage. Puede verificar y limpiar el espacio de almacenamiento, diagnosticar problemas o solicitar asistencia técnica.</p>
Restablecer todo		<p>Esta opción restablece la configuración predeterminada de fábrica de los ajustes de una pantalla.</p>

Capítulo 07

Solución de problemas

Requisitos previos para ponerse en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung

 Siga las instrucciones indicadas a la derecha para probar el producto antes de solicitar servicio técnico. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung.

 Dependiendo del modelo, es posible que el indicador de encendido no sea compatible.

Prueba del producto

Utilice la función de prueba para comprobar si el producto funciona normalmente.

Si la pantalla permanece en blanco mientras el indicador de alimentación parpadea aunque el producto esté correctamente conectado a un PC, realice la prueba del producto.

- 1 Apague el PC y el producto.
- 2 Desconecte todos los cables del producto.
- 3 Encender el producto.
- 4 Si se muestra **Cable no conectado**, el producto funciona normalmente.

Si la pantalla permanece en blanco, compruebe el sistema de PC, la controladora de vídeo y el cable.


Comprobación de la resolución y la frecuencia

En el caso de los modos que superan las resoluciones admitidas, aparece brevemente el mensaje "**Modo no óptimo**".


Consulte el apartado Modos de temporización predefinidos para establecer la resolución del PC correspondiente a su modelo.

Compruebe lo siguiente.

Problema de instalación (modo PC)	
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe que el cable entre el producto y el PC esté conectado correctamente.
Aparecen espacios en blanco a los cuatro lados de la pantalla cuando se conecta un cable HDMI al producto y al PC.	Los espacios en blanco de la pantalla no tienen nada que ver con el producto.
	Los espacios en blanco de la pantalla los crea el PC o la tarjeta gráfica. Para solucionar este problema, ajuste el tamaño de la pantalla en la configuración HDMI o DVI de la tarjeta gráfica.
	Si el menú de configuración de la tarjeta gráfica no tiene una opción para ajustar el tamaño de la pantalla, actualice el controlador de la tarjeta gráfica con la última versión. (Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta gráfica o del ordenador para obtener más información sobre cómo ajustar la configuración de la pantalla.)
Problema de la pantalla	
El indicador de encendido está apagado. La pantalla no se encenderá.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.
Sin señal se muestra en la pantalla.	Compruebe que los productos (incluido el dispositivo fuente) están conectados correctamente con un cable.
	Compruebe que el dispositivo fuente conectado al producto esté encendido.
	Según el tipo de dispositivo externo, es posible que la pantalla no se visualice correctamente. En ese caso, conéctelo con la función Conex. directa HDMI ajustada en Activado . Se recomienda usar un adaptador de género 2.0 cuando se utilice un adaptador USB tipo C (tipo de adaptador de género). En este caso, extraiga el adaptador de género y conéctelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el fabricante del adaptador de género.
Modo no óptimo se muestra en la pantalla.	Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y la resolución máxima del producto.
	Consulte la Tabla de los modos de señal estándar y configure la frecuencia y la resolución máximas en función de las especificaciones del producto.

 Dependiendo del modelo, es posible que el indicador de encendido no sea compatible.

Problema de la pantalla	
Las imágenes de la pantalla aparecen distorsionadas.	Compruebe la conexión del cable al producto.
La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla está borrosa.	Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados.
La pantalla aparece inestable y temblorosa.	Compruebe que la resolución y la frecuencia del PC y la tarjeta gráfica esté establecida en un intervalo compatible con el producto. Después, cambie la configuración de pantalla si fuera necesario; para ello, consulte el apartado de modos de temporización predefinidos.
Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla.	
La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es demasiado oscura.	Vaya a Menú → Imagen y ajuste los valores de Brillo y Contraste .
El color de la pantalla no es uniforme.	Vaya a Menú → Imagen → Configuración avanzada y ajuste los valores de Configuración de la gama de colores .
El color blanco no parece realmente blanco.	Vaya a Menú → Imagen → Configuración avanzada y ajuste los valores de Balance de blanco .
No hay imagen en la pantalla y el indicador de encendido parpadea cada 0,5-1 segundo.	La pantalla se apaga para ahorrar energía.
	Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para volver a la ventana anterior.
El producto se apaga automáticamente.	Si hay un PC conectado al producto, compruebe el estado de la alimentación del PC.
	Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado al producto y a la toma de alimentación.
	Si no se detecta la señal de un dispositivo conectado, el producto se apaga automáticamente transcurridos de 10 a 15 minutos.
Lo mostrado en pantalla no parece normal.	El contenido de vídeo codificado puede provocar que lo mostrado en pantalla parezca defectuoso en escenas que representen objetos a alta velocidad, como por ejemplo en eventos deportivos o en cine de acción.
	Lo que se muestra en pantalla puede parecer defectuoso si el nivel de señal es bajo o la calidad de imagen es baja. Eso no significa que sea el producto el defectuoso.
	Si hay un teléfono móvil a una distancia de 1 metro o menos, puede provocar problemas de electricidad estática tanto en productos analógicos como en digitales.

 Dependiendo del modelo, es posible que el indicador de encendido no sea compatible.

Problema de la pantalla

El brillo y el color no parecen normales.	Vaya a Menú → Imagen ajuste la configuración de pantalla de Color, Brillo y Nitidez .
	Vaya a Menú → Sistema y ajuste los valores de Ahorro de energía .
	Restablezca la configuración de pantalla predeterminada. (página 60)
Veo los colores rojo, verde y azul.	Compruebe las conexiones de los cables.
	Este problema puede aparecer cuando el panel del producto es defectuoso. Póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung para solucionar el problema.
La pantalla se muestra inestable y a continuación se congela.	Una posible causa de que la pantalla se congele es que se esté utilizando una resolución distinta de la recomendada, o que la señal no sea estable. Para solucionar el problema, cambie la resolución del PC a la recomendada.
La pantalla no se muestra a pantalla completa.	Un archivo de contenido escalado SD (4:3) puede causar la aparición de barras de color negro en ambos lados de la pantalla del canal HD.
	Un vídeo con una relación de aspecto distinta a la del producto puede causar la aparición de una barra de color negro en las partes superior e inferior de la pantalla.
	Cambie la configuración del tamaño de pantalla a pantalla completa, en el producto o en el dispositivo fuente.

Problema con el sonido (para modelos con altavoces incorporados)

No hay sonido.	Compruebe la conexión del cable de audio o ajuste el volumen.
	Compruebe el volumen.
El volumen es demasiado bajo.	Ajustar el volumen.
	Si el volumen sigue siendo bajo después de subirlo al máximo nivel, ajústelo en la tarjeta de sonido del PC o el software.

Problema con el sonido (para modelos con altavoces incorporados)

El vídeo está disponible pero no hay sonido.	Si hay un cable HDMI o DP conectado, compruebe la configuración de salida de audio en el PC.
	Vaya a Menú → Sonido y cambie Salida de sonido a Interno .
	Si se utiliza un dispositivo fuente
	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el cable de audio está correctamente conectado al puerto de entrada de audio del producto.• Compruebe la configuración de salida de audio del dispositivo fuente. (Por ejemplo, si su monitor está conectado al puerto HDMI, quizá deba cambiar la opción de audio de su dispositivo de salida de vídeo a HDMI.)
	Si el producto dispone de un puerto para auriculares, asegúrese de que no hay nada conectado a dicho puerto.
	Vuelva a conectar el cable de alimentación al dispositivo y reinícielo.
Los altavoces despiden electricidad estática.	Compruebe la conexión del cable. Asegúrese de que no se ha conectado el cable de vídeo a un puerto de entrada de audio.
	Compruebe la potencia de la señal tras conectar un cable.
	Un nivel de señal bajo puede causar un sonido defectuoso.

Problema con el mando a distancia

El mando a distancia no funciona.	Compruebe que las pilas estén correctamente colocadas (+/-).
	Compruebe si las pilas están descargadas.
	Compruebe si hay fallos en la alimentación.
	Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.
	Compruebe si hay señales de neón o iluminación especial conectada en las inmediaciones.

Problema con el dispositivo fuente	
Se oye un pitido cuando el PC se inicia.	Si se oye un pitido cuando se inicia el PC, debe llevar el PC a un servicio técnico.
Otros problemas	
El producto huele a plástico.	El olor a plástico es normal y desaparecerá con el tiempo.
El monitor parece inclinado.	Quite el soporte y vuelva a colocarlo en el producto.
El audio o el vídeo se cortan de forma intermitente.	Compruebe la conexión de los cables y vuelva a conectarlos si es necesario.
	Use un cable estándar.
Aparecen pequeñas partículas en los bordes del producto.	Las partículas son parte del diseño del producto. No suponen un defecto del producto.
Cuando intento cambiar la resolución del PC, aparece un mensaje "Resolución definida no admitida actualmente."	El mensaje "Resolución definida no admitida actualmente." se muestra si la resolución de la fuente de entrada es superior a la máxima resolución de la pantalla. Para solucionar el problema, cambie la resolución del PC a una resolución admitida por la pantalla.
En el modo HDMI, no sale sonido de los altavoces cuando se conecta un cable DVI-HDMI.	Los cables DVI no transmiten datos de sonido. Asegúrese de conectar el cable de audio al puerto de entrada correcto para habilitar el audio.
N.neg HDMI no funciona correctamente en un dispositivo HDMI con salida YCbCr.	Esta función solo está disponible si el dispositivo fuente (por ejemplo un reproductor DVD o un decodificador) se conecta al producto mediante un cable HDMI (señal RGB).

Otros problemas

No hay sonido en el modo HDMI.

Los colores mostrados no parecen normales. Es posible que no haya vídeo ni sonido. Esto sucede si se conecta al producto un dispositivo fuente que solo admita una versión antigua del estándar HDMI.

Si tiene estos problemas, conecte un cable de audio además del cable HDMI.

Algunas tarjetas gráficas de PC no reconocen automáticamente las señales HDMI que no incluyen sonido. En tal caso, seleccione manualmente una entrada de sonido.

HDMI-CEC no funciona.

Para usar varios dispositivos externos compatibles con la función HDMI-CEC que estén conectados a los puertos HDMI del producto, deberá antes deshabilitar las funciones HDMI-CEC en todos los dispositivos externos. Se entienden como dispositivos externos los reproductores de Blu-ray y DVD.

Si utiliza un dispositivo externo con su función HDMI-CEC habilitada se interrumpirá automáticamente el funcionamiento del resto de dispositivos externos.

Para cambiar la configuración de HDMI-CEC, consulte la guía del usuario del dispositivo o póngase en contacto con el fabricante para solicitar ayuda.

Capítulo 08

Especificaciones

General

Nombre del modelo		QE98C
Panel	Tamaño	Clase 98 (247,7 cm / 97,5 pulgadas)
	Área de visualización	215,885 cm (H) x 121,435 cm (V)
Resolución (especif. del panel)	Resolución óptima	3840 x 2160 a 60 Hz
	Resolución máxima	
Alimentación eléctrica		AC100-240V~ 50/60Hz * Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países.
Consideraciones medioambientales	Funcionamiento	Temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) * Para instalar la caja, mantenga la temperatura interna a un máximo de 40 °C. Humedad: 10% al 80%, sin condensación
	Almacenamiento	Temperatura: -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Humedad: 5% al 95%, sin condensación * Aplicable antes de desembalar el paquete del producto.

- Plug & Play

Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.

- Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por cada millón (1 ppm) puede parecer más brillante o más oscuro en el panel. Esto no afecta al rendimiento del producto.
- Este producto sólo puede establecerse en una resolución para cada tamaño de pantalla, con el fin de obtener una calidad de imagen óptima debido a la naturaleza del panel. El uso de una resolución diferente de la especificada puede reducir la calidad de la imagen. Para evitar que esto ocurra, se recomienda seleccionar la resolución óptima especificada para el producto.
- Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.
- Para acceder a la información del etiquetado energético relativa a este producto en la base de datos de productos con etiquetado energético de la UE (EPREL), visite https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****.
***** es el número de registro del producto en EPREL. Puede encontrar el número de registro en la etiqueta de clasificación de su producto.

Modos de temporización predefinidos

La pantalla se ajustará automáticamente si se transmite desde el PC una señal que pertenece a los siguientes modos de señal estándar. Si la señal transmitida desde el PC no corresponde a los modos de señal estándar, la pantalla puede quedar en blanco con el indicador de encendido activado. En ese caso, consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica para cambiar la configuración de acuerdo con la tabla siguiente.


Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)	Puerto	
					DVI IN	HDMI IN
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+	0	0
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-	0	0
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-	0	0
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-	0	0
VESA CVT, 3840 x 2160RB	110,500	49,977	442,000	+/-	-	-
VESA CVT, 3840 x 2160RB	133,313	59,997	533,250	+/-	-	-
VESA DMT, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	0	0
VESA DMT, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-	0	0
VESA DMT, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	0	0
VESA DMT, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0
VESA DMT, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	0	0
VESA DMT, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	0	0
VESA DMT, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0
VESA DMT, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	0	0
VESA DMT, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	0	0
VESA DMT, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	0	0
VESA DMT, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0
VESA DMT, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0
VESA DMT, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	0	0
VESA DMT, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	0	0
VESA DMT, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+	0	0

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)	Puerto	
					DVI IN	HDMI IN
VESA DMT, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0
VESA DMT, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0
VESA DMT, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	0	0
VESA DMT, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
VESA DMT, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-	-	0
CTA-861, 720(1440) x 576i	15,625	50,000	27,000	-/-	0	0
CTA-861, 720(1440) x 480i	15,734	59,940	27,000	-/-	0	0
CTA-861, 720 x 576	31,250	50,000	27,000	-/-	0	0
CTA-861, 720 x 480	31,469	59,940	27,000	-/-	0	0
CTA-861, 1280 x 720	37,500	50,000	74,250	+/+	0	0
CTA-861, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0
CTA-861, 1920 x 1080i	28,125	50,000	74,250	+/+	0	0
CTA-861, 1920 x 1080i	33,750	60,000	74,250	+/+	0	0
CTA-861, 1920 x 1080	27,000	24,000	74,250	+/+	0	0
CTA-861, 1920 x 1080	28,125	25,000	74,250	+/+	0	0
CTA-861, 1920 x 1080	33,750	30,000	74,250	+/+	0	0
CTA-861, 1920 x 1080	56,250	50,000	148,500	+/+	0	0
CTA-861, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
CTA-861, 3840 x 2160	54,000	24,000	297,000	+/+	-	0
CTA-861, 3840 x 2160	56,250	25,000	297,000	+/+	-	0
CTA-861, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	-	0
CTA-861, 3840 x 2160	112,500	50,000	594,000	+/+	-	0
CTA-861, 3840 x 2160	135,000	60,000	594,000	+/+	-	0
CTA-861, 4096 x 2160	54,000	24,000	297,000	+/+	-	0
CTA-861, 4096 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	-	0
CTA-861, 4096 x 2160	112,500	50,000	594,000	+/+	-	0
CTA-861, 4096 x 2160	135,000	60,000	594,000	+/+	-	0

Capítulo 09

Apéndice

Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)

 Si solicita servicio técnico, a pesar de que el producto esté en período de garantía, es posible que le cobremos la visita de un técnico, en los siguientes casos.

No se trata de un defecto del producto

Limpieza del producto, ajuste, explicación, reinstalación, etc.

- Si se pide a un técnico que dé instrucciones sobre cómo usar el producto o simplemente ajusta las opciones sin desmontarlo.
- Si el defecto está causado por factores ambientales externos (Internet, antena, señal por cable, etc.)
- Si el producto se reinstala o se conectan más dispositivos adicionales tras instalar por primera vez el producto adquirido.
- Si el producto se reinstala para moverlo a una ubicación diferente o a una casa diferente.
- Si el cliente solicita instrucciones sobre cómo usar el producto de otra empresa.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso para una red o un programa de otra empresa.
- Si el cliente solicita instalación y configuración de software para el producto.
- Si el técnico quita o limpia polvo o materiales extraños del interior del producto.
- Si el cliente solicita una instalación adicional tras adquirir el producto mediante compra en casa o compra por Internet.


El daño del producto ha sido causado por el cliente

El daño del producto ha sido causado por un manejo erróneo o una reparación defectuosa por parte del cliente

Si el daño del producto ha sido causado por:

- Impacto externo o caída.
- Uso de suministros o productos comprados por separado que no sean los especificados por Samsung.
- Reparaciones hechas por una persona que no sea ingeniero de la empresa de servicios subcontratada o socio comercial de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelado o reparación del producto por parte del cliente.
- Uso del producto con un voltaje inadecuado o con conexiones eléctricas no autorizadas.
- Caso omiso de las "precauciones" recogidas en el Manual del usuario.

Otros

- Si el producto tiene errores debidos a desastres naturales (rayos, incendios, terremotos, inundaciones, etc.).
 - Si los componentes consumibles están agotados (batería, tóner, luces fluorescentes, cabezal, vibrador, lámpara, filtro, cinta, etc.).
-  Si el cliente solicita el servicio técnico en caso de que el producto no tenga defectos, se cobrará la tarifa por servicio técnico. De manera que lea el Manual del usuario antes.

Prevención del desgaste con persistencia de imágenes

¿En qué consiste el desgaste con persistencia de imágenes?

El desgaste con persistencia de imágenes no debería ocurrir si el panel funcionara normalmente. El funcionamiento normal significa el cambio continuo del patrón de vídeo. Si el panel muestra un patrón fijo durante un periodo prolongado, puede producirse una ligera diferencia de voltaje entre los electrodos de los píxeles que controlan los cristales líquidos.

Dicha diferencia de voltaje entre los electrodos aumenta con el tiempo y hace que los cristales líquidos sean más delgados. Cuando esto ocurre, una imagen anterior puede permanecer en la pantalla si el patrón cambia.

- ⊘ Esta información es una guía para evitar el desgaste con persistencia de imágenes. La visualización de una pantalla fija durante un periodo prolongado puede provocar el desgaste con persistencia de imágenes. La garantía no cubre este problema.

Prácticas de prevención recomendadas

La visualización de una pantalla fija durante un periodo prolongado puede provocar el desgaste con persistencia de imágenes o imágenes con efecto de manchado. Si no se va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, apáguelo o bien active el modo de ahorro de energía o el protector de pantalla con una imagen en movimiento.

- Cambie los colores con frecuencia.



- Evite las combinaciones de colores de texto y de fondo con un brillo de contraste.
- ✎ Evite el uso de colores de brillo con contraste (blanco y negro o gris y negro).



Licencia



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



ESTE PRODUCTO SE VENDE CON UNA LICENCIA LIMITADA Y ESTÁ AUTORIZADO PARA UTILIZARSE SOLO EN RELACIÓN CON CONTENIDO HEVC QUE CUMPLA CON LOS TRES REQUISITOS SIGUIENTES: (1) CONTENIDO HEVC SOLO PARA USO PERSONAL; (2) CONTENIDO HEVC QUE NO ESTÉ PUESTO A LA VENTA; Y (3) CONTENIDO HEVC QUE SEA CREADO POR EL PROPIETARIO DEL PRODUCTO.

ESTE PRODUCTO NO PODRÁ UTILIZARSE EN RELACIÓN CON CONTENIDO HEVC CODIFICADO CREADO POR UN TERCERO, QUE EL USUARIO HAYA PEDIDO O ADQUIRIDO DE UN TERCERO, A MENOS QUE UN VENDEDOR QUE TENGA LICENCIA SOBRE EL CONTENIDO HAYA OTORGADO POR SEPARADO AL USUARIO DERECHOS PARA USAR DEL PRODUCTO CON DICHO CONTENIDO.

EL USO QUE USTED HAGA DE ESTE PRODUCTO EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO HEVC CODIFICADO SE CONSIDERA COMO ACEPTACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN LIMITADA DE USO COMO INDICADO ANTERIORMENTE.
